INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

N° attribué par la bibliothèque

THESE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'INPG

Spécialité : « Génie Electrique »

préparée au Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble
dans le cadre de l'Ecole Doctorale « **Electronique, Electrotechnique, Automatique,
Télécommunication et Signal** »

présentée et soutenue publiquement

par

Sébastien GREHANT

Ingénieur ENSIEG

le 12 décembre 2003

Titre :

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE MOTEURS A FLUX TRANSVERSE

Directeur de thèse :

Albert FOGGIA

JURY

M. Michel AMIET
M. Bernard MULTON
M. Bertrand NOGAREDE
M. Albert FOGGIA
M. François VERDICKT
M. Jean-Pierre ROGNON

- , Président
- , Rapporteur
- , Rapporteur
- , Directeur de thèse
- , Examineur
- , Examineur

*Avec la réglementaire banalisation des carrières,
Avec la science devenue trop souvent un métier comme un autre et non plus
toujours une impérieuse passion à assouvir,
Il peut arriver que le chercheur ne vive plus une aventure mais une profession.*

« L'émeraude des Garamantes, Souvenirs d'un Saharien »

Théodore Monod

C'est le genre de pensée qui soulève une montagne de doutes dans les moments de morosité passagère, lorsque la thèse n'avance pas, que les résultats sont incompréhensibles.

Heureusement, on rencontre tout un tas de personnes au cours de ces trois années dont les Rapporteurs du mémoire qui découvre d'un œil neuf et attentif les travaux et qui mettent en œuvre un échange critique du plus haut intérêt. Aussi, ce sont les premières personnes que je remercierai. Merci à Bertrand Nogarède et à Bernard Multon, d'avoir accompagné les derniers moments de cette thèse par leurs critiques avisées leurs réflexions, qui montrent qu'ils appartiennent à la catégorie regrettée de Monod.

Evidemment, cette thèse n'aurait pu se faire sans l'accord cadre de recherche signé entre le Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble affilié à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, et dirigé alors par Jean-Pierre Rognon, et la société PRECILEC et son Directeur-Général Gille Morin. Au sein de cet accord cadre, la Délégation Générale pour l'Armement, en la personne de Michel Amiet, a initié l'étude qui concernait les actionneurs à Flux Transverse. Merci à eux, et merci aussi à l'infatigable coureur de cîmes (en particulier celle de la Jasse) Albert Foggia, et à François Verdickt pour avoir encadré ce travail, respectivement au LEG et à PRECILEC.

Je citerai également Lounas Bouaziz, Nicolas Marand, Loïc Bouet, Jérôme Bonnot (la clé de voûte du suivi de projet) et Jean-Pierre Bachelard qui ont supporté de très près ce travail dans tous les domaines, du partage de

l'expérience des Moteurs à Flux Transverse à l'assemblage du démonstrateur, en passant par l'élaboration des plans de définition (faits et refaits au gré des modifications imaginées par les « universitaires »). Merci à tous et également à tous ceux que j'ai croisé à Auxerre : Michel Labonne à qui je souhaite encore du courage pour la rédaction de son propre mémoire et la réussite pour son examen final qui couronnera les années d'effort au CNAM, Marc Bogatowski et sa famille pour m'avoir accueilli et fait partager quelques bons moments auxerrois, bonne route à vous, Franck, Nicolas Guérin le montagnard des Houches, François Bel, le futur M. Capteur à la suite de Christian, Jean-Michel le pongiste et Pascal le judoka, toujours dynamiques, Christiane, Dalila, Stéphanie, Carole, Jeannine, Céline et Françoise de bonne humeur permanente, disponibles, et qui apportent tant quand on débarque à Auxerre, perdu dans le Loft. Que de souvenirs associés à toutes les personnes rencontrées là-bas !

Je continue l'énumération (émouvante) avec les copains du labo : mon premier coloc' Raphaël Caire qui se débat pour boucler sa thèse entre deux soirées Salsa, un gratin de courgette et les pizzas allongées au Coca, Laurent Cheyroux, brillantissime thésard du LAG, le labo d'automatisme, Damien Thirault qui a presque fini de se débattre, lui, puisqu'il lui reste deux semaines avant de soutenir ses travaux (comme Raph', un dinosaure du GIE-IDEA). Guillaume Verneau et Bertrand Revol, tellement disponibles pour faire avancer la Recherche et débloquer les allergiques aux Maths, Fleur qui fait avancer elle-aussi la Recherche à sa manière (elle n'arrête pas de gueuler) en obligeant à travailler et à rédiger dans le silence, toujours pressée de retrouver Thaïs et Damien, Guillaume Donnier-Valentin et Iszabella Klutsch le VTTiste et la potière/céramiste. Alban Marino et sa femme Sandrine (et le petit dernier Léo), Gilles et Maya Desbiens et leurs filles, les premières naissances du labo ? Ce sont ceux de la promo, et il y a les autres. Les anciens comme Martin, Ludo, Benoît, qu'on côtoie depuis quelques années entre WEI et soirées désintégration ou Centenaire de l'Ecole (on se souviendra du Tournesol de Ludo, et de la tête dépitée de Gwénola), Cécile, Max, Olivier le rollerblader, Christophe Cartier Million le Chartreux à la recherche de l'Anneau ... Les dernières générations, avec Hervé Nano Chazal, Franck Barruel et Christelle, Eric « Grumly » Morin qui commence à passer des week-ends en dehors d'Aime, Jean-Paul Gonnet, Yves Roger Souchard, Seb Valdo Guérin, Jiry Stepanek et sa « Slivovitze », Hervé ... Et puis Orphée et Jérôme pour les tours en avion.

Merci à Patrice pour les longues discussions, tantôt sur Flux, tantôt sur la dernière randonnée à ski du week-end. Merci à Patrick Eustache, Etienne Callegher, Vincent Danguillaume et Corine Macon, qui m'ont souvent vu à la porte du service Info pour débloquer le compte ou m'entendre me plaindre de Flux. Les Gars de l'atelier et les Filles des bureaux: les incontournables Monique, Danielle, Elise, Djidj', Bruno, Daniel, François, Steph, Jacques, Tom', et tous les autres que j'oublie.

J'en profite également pour saluer la famille qui a partagé ces moments (avant la soutenance, et pendant), et les amis « extérieurs » qui participent tout autant au déroulement de la vie : Cyril le baroudeur au Gabon, Olivier en Nouvelle-Zélande, Hélène et Antoine qui séjournent sur leur bateau, Rozenn et Guillaume pour l'invitation en Slovénie en 2001, Marion et Oliv' les Rennais du Biot, Monique de Vallonpierre, ...

Enfin, j'embrasse Gaëlle qui m'a soutenu et épaulé tout au long de ces 3 années, qui a enduré les innombrables allers et retours sur Paris pour le boulot (mais où elle a rencontré tellement d'amis) et les quelques mois en intimité stricte au Sappey en Chartreuse, et qui m'a entraîné dans des aventures (citées plus haut) ô combien passionnantes et enrichissantes. Merci la Gazelle.

Un dernier mot pour toutes les autres personnes rencontrées que j'ai oubliées lors de la rédaction de ces paragraphes. Elles savent ce que je leur dois.

Table des matières

TABLE DES MATIERES	7
LISTE DES ABREVIATIONS ET DES SYMBOLES	11
INTRODUCTION GENERALE	13
CHAPITRE 1 INTRODUCTION AUX MOTEURS A FLUX TRANSVERSE.....	15
1 INTRODUCTION AUX MOTEURS A FLUX TRANSVERSE (MFT).....	16
1.1 Moteur synchrone à aimants permanents à entrefer radial (MSAP)	16
1.2 Moteur à flux transverse (MFT)	17
2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MFT	19
2.1 Création du couple.....	19
2.2 Rotation.....	22
3 ETAT DE L'ART DES MOTEURS A FLUX TRANSVERSE	23
3.1 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation radiale.....	23
3.2 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation azimutale.....	26
3.3 Moteurs à aimants au stator.....	27
3.4 Association de phases.....	28
3.5 Bilan de l'état de l'art des MFT	31
4 MATERIAUX MAGNETIQUES ADAPTES AUX MFT	32
4.1 Aimants	32
4.2 Matériaux magnétiques doux.....	33
5 CONCLUSION	39
CHAPITRE 2 ETUDES D'UN MOTEUR A FLUX TRANSVERSE A AIMANTS AU STATOR.....	41
1 PRESENTATION DES DIFFERENTES APPROCHES ENVISAGEABLES	42
1.1 Modèle analytique.....	42
1.2 Méthode des Eléments Finis.....	44
1.3 Approche hybride.....	45
2 MODELISATION DES STRUCTURES DE MFT	46
3 PROPOSITIONS D'AMELIORATION DE LA STRUCTURE INITIALE.....	47
3.1 Aimants enterrés.....	47
3.2 Aimants surfaciques.....	49
3.3 Conclusion sur les améliorations proposées.....	50
4 CONCLUSION	51

CHAPITRE 3 REALISATION ET CARACTERISATION D'UN MOTEUR A FLUX TRANSVERSE.....	53
1 PRESENTATION DU MOTEUR 6 KW	54
1.1 <i>Cahier des Charges</i>	54
1.2 <i>Choix de la structure</i>	55
1.3 <i>Choix des matériaux</i>	56
2 APPORTS DE LA REALISATION.....	61
2.1 <i>Matériaux</i>	61
2.2 <i>Structure</i>	62
2.3 <i>Premières améliorations envisageables</i>	62
2.4 <i>Adaptation des simulations à la réalisation</i>	64
3 RESULTATS D'ESSAIS.....	65
3.1 <i>Mesures initiales</i>	65
3.2 <i>Essais statiques</i>	67
3.3 <i>Essais en génératrice</i>	74
3.4 <i>Essais moteur</i>	79
3.5 <i>Conclusion de la campagne d'essais</i>	81
4 CONCLUSIONS SUR LA REALISATION	82
CHAPITRE 4 STRUCTURES MULTIBOBINES	83
1 INTRODUCTION.....	84
2 ANALYSE CRITIQUE DE LA STRUCTURE A AIMANTS AU STATOR.....	85
2.1 <i>Structure griffe</i>	85
2.2 <i>Aimants au stator</i>	86
2.3 <i>Rôle des aimants « parasites »</i>	86
3 STRUCTURES MULTIBOBINES.....	89
3.1 <i>Structures à deux bobines par phase</i>	90
3.2 <i>Structure à 6 bobines par phase</i>	93
3.3 <i>Résultats des simulations</i>	94
3.4 <i>Couple synchrone</i>	99
3.5 <i>Structures à aimants au rotor</i>	101
3.6 <i>Conclusion sur les structures multibobines</i>	101
4 CONCLUSION	102
CHAPITRE 5 VERS UN NOUVEL ACTIONNEUR A PHASES INDEPENDANTES	103
1 INTRODUCTION.....	104
2 MFT GRIFFE A AIMANTS AU ROTOR ET BOBINAGE PAR DENT	105
2.1 <i>Historique de la structure</i>	105
2.2 <i>Caractéristiques et performances</i>	106
3 ACTIONNEUR A PHASES INDEPENDANTES.....	110
3.1 <i>Constitution</i>	110
3.2 <i>Variantes de réalisation</i>	111
3.3 <i>Versions multimodules ou monomodule</i>	114
3.4 <i>Conclusion sur la nouvelle famille d'actionneurs</i>	116
4 CONCLUSION	117
CONCLUSION GENERALE, PERSPECTIVES	119

ANNEXE A DETAIL DE LA REALISATION.....	121
A.1 Montage du rotor :.....	121
A.2 Montage du stator :.....	123
A.3 Assemblage final	129
ANNEXE B DETERMINATION DES PERTES DYNAMIQUES	131
B.1 Détermination des caractéristiques de la MCC seule	132
B.2 Détermination des caractéristiques du groupe MCC-MFT.....	133
B.3 Calcul des pertes dynamiques de la MFT.....	134
ANNEXE C PRECISION D'INDEXAGE	135
ANNEXE D COMPARAISON DES REALISATIONS RECENSEES	139
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	141

Liste des abréviations et des symboles

AP : Aimant permanent

CM : Circuit Magnétique

FEM : Force ElectroMotrice

MEF : Méthode par Eléments Finis

MFT : Moteur ou Machine à Flux Transverse

MIDAS : Moteur à Induit Denté et Aimants au Stator

MSAP : Moteur Synchrone à Aimants Permanents

N/S : Nord/Sud

SMC : Soft Magnetic Composites

V1R : Structure à 1 bobine par module

V2 : Structure à 2 bobines par module et aimants centraux

V2_SMC : Structure en SMC à 2 bobines par module et aimants centraux

V2R : Structure à 2 bobines par module et aimants répartis

V2R_SMC : Structure en SMC à 2 bobines par module et aimants répartis

V2R_petitAP : Structure à 2 bobines par module et aimants répartis d'épaisseur réduite

V6R : Structure à 6 bobines par module et aimants répartis

2D/3D : 2 dimensions / 3 dimensions

p : nombre de paires de pôles

E : FEM à vide (Volt)

I : courant d'alimentation (Ampère)

Ω : vitesse de rotation mécanique (tr/min)

ω : pulsation électrique (rad/s)

Γ : couple (N.m)

ϕ : flux embrassé par une bobine (Wb)

Introduction générale

Avec les progrès de l'électronique de puissance et de pilotage, l'intégration des moteurs électriques a révolutionné le monde des actionneurs. Leur implantation s'est faite progressivement, tout d'abord en direction de certains systèmes « fonctionnels » mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques. Les circuits de liquide ou d'air pressurisé laissent place à des faisceaux de câbles dont la maintenance est bien moins onéreuse. Le secteur de l'aéronautique a été particulièrement sensible à ce renouveau : gouvernes, actionneurs de trim, train d'atterrissage.

Dans un second temps, les actionneurs électriques se sont implantés sur le marché des actionneurs de confort. Le besoin est croissant dans les domaines de l'aéronautique et de l'automobile : motorisation des fauteuils, vitres, essuie-glace, fermeture de portes, ...

Que ce soit pour un avion ou pour une voiture, les normes environnementales imposent une réduction de la consommation d'énergie, en particulier d'origine pétrolière. Ainsi, de nombreuses études s'intéressent aux performances des systèmes embarqués, en particulier aux moteurs à fort couple massique, dans le but de réduire la masse à déplacer.

Un certain nombre de moteurs électriques (moteurs synchrones à entrefer radial, discoïdes, à collecteur) ont été étudiés à cette fin. Depuis les années 1980 sont apparus une nouvelle classe de moteurs synchrones à aimants permanents, dits flux transverse, dont les performances en terme de couple massique sont prometteuses. Leur fonctionnement est présenté dans le 1^{er} chapitre.

Dans le cadre d'un plan d'études amont, la Délégation Générale pour l'Armement s'intéresse à tous types d'actionneurs pour faire évoluer ses matériels, du moteur roue aux actionneurs de gouvernes. Dans cette optique, la DGA a chargé la société PRECILEC en collaboration avec le Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble d'évaluer les performances des Moteurs à Flux Transverse à travers la conception et la réalisation de démonstrateurs.

La définition du cahier des charges a orienté notre étude vers un type particulier de MFT qui est présenté aux mêmes titres que les autres structures dans le 1^{er} chapitre.

La nature tridimensionnelle des MFT rend leur étude délicate. Dans le chapitre 2, plusieurs méthodes d'analyse ont été envisagées pour mener à bien l'analyse des propriétés de la structure, avant de choisir la Méthode des Eléments Finis adaptée à une géométrie tridimensionnelle. Les premières évolutions de la structure initiale, à la base du dimensionnement du démonstrateur, sont également présentées.

La réalisation du démonstrateur qui fait l'objet dans le chapitre 3 a été la partie la plus riche en terme de retour d'expérience. L'analyse de l'impact de la réalisation à travers les résultats d'essais et des résultats de simulation a éprouvé toutes les options de conception électromagnétique et mécanique définies. Il en ressort un certain nombre de critiques propres à notre étude ou aux MFT en général, qui sont le point de départ de l'étude de nouvelles configurations multibobines dont le but est de proposer un fort couple et un facteur de puissance amélioré (chapitre 4).

Bien que de portée limitée, l'étude des structures multibobines nous a finalement amenés à concevoir une nouvelle topologie de moteur dont les performances sont décrites dans le 5^{ème} chapitre. Cette topologie fait l'objet d'un dépôt de brevet.

Un certain nombre de caractéristiques propres aux MFT ont été abordées au cours de ce travail. La conclusion tachera de les résumer et de présenter les manques de notre étude.

Chapitre 1

Introduction aux Moteurs à Flux Transverse

1 Introduction aux Moteurs à Flux Transverse (MFT)

Toutes formes de moteurs ont été explorées depuis des décennies pour répondre à de multiples applications variées. Ces moteurs sont tous constitués de matériaux magnétiques et de cuivre. La manière d'utiliser ces composants ont donné les multiples types de moteur que l'on peut classer en 2 familles principales : les moteurs asynchrones et les moteurs synchrones.

Les moteurs asynchrones représentent plus de 50% des installations industrielles à travers le monde : pompes, ventilations, traction ferroviaire... Malgré leur robustesse et l'apport de l'électronique de puissance, des applications leur sont toujours inaccessibles à cause de leurs faibles rendement et facteur de puissance, et l'absence de diagnostic intégré.

L'amélioration des performances des aimants permanents a ouvert la voie des moteurs à rendement, facteur de puissance et compacité élevés. Parallèlement, l'électronique de puissance a révolutionné le démarrage et le fonctionnement à vitesse variable des moteurs synchrones. Différentes structures de moteur à fort couple massique ont été développées depuis le milieu du XIXème siècle.

Nous nous sommes intéressés dans notre étude aux Moteurs à Flux Transverse (MFT) qui font partie de la famille des moteurs synchrones. Quelques rappels préliminaires sur les moteurs synchrones à aimants permanents «classiques», c'est-à-dire à entrefer radial, nous permettront de mieux présenter les MFT par la suite.

1.1 Moteur synchrone à aimants permanents à entrefer radial (MSAP)

C'est la structure générique la plus utilisée à travers toutes les applications industrielles. Les réalisations sont multiples et s'adaptent à tous types de cahiers des charges.

Le moteur est constitué de :

- un circuit magnétique statorique (généralement un paquet de tôles) disposé axialement, comportant des encoches également axiales,
- plusieurs bobines, multiples du nombre de phases, dont les conducteurs sont disposés dans les encoches du stator et se rebouclent sur les côtés extérieurs du moteur. Les bobines sont ainsi d'orientation radiale,

- un circuit magnétique rotorique qui porte les aimants et assure le rebouclage du flux.

Ce type de moteurs a suscité de nombreuses études et on trouve maintenant un grand nombre de configurations différentes[GIE-2002, ALL-XXXX], tant en terme de bobinage qu'en terme de rotor, pour remplir des exigences d'ondulation de couple, de facteur de puissance, de pollution harmonique du réseau d'alimentation, de survitesse...

Pour une application fort couple, les limitations viennent de la difficulté à réaliser des moteurs à grand nombre de paires de pôles (difficultés d'insertion du bobinage, largeur minimum des dents statoriques pour la tenue mécanique).

1.2 Moteur à flux transverse (MFT)

Le Moteur à Flux Transverse (MFT) est apparu il y a quelques années avec les structures proposées par [WEH-1986]. Depuis, un certain nombre de réalisations peuvent être recensées, de la propulsion navale jusqu'au moteur de machine outil en passant par la traction électrique.

Le MFT est le dual du moteur précédent :

- les bobines radiales d'une même phase sont remplacées par une unique bobine axiale,
- le circuit magnétique axial est remplacé par plusieurs circuits magnétiques, des étriers, d'orientations orthoradiales et chevauchant la bobine,
- le rotor conserve le rôle de rebouclage du flux, mais les aimants s'adaptent à la nouvelle configuration des étriers statoriques et de la bobine.

Le champ créé par la bobine d'une phase n'est plus dans un plan radial, mais dans un plan transverse à l'axe de rotation du rotor, d'où le nom de machine à flux transverse.

Chaque phase est indépendante et est portée le plus souvent par un module unique, il faut donc autant de modules que de phases d'un moteur (Figure 1).

Figure 1 : Assemblage des 3 phases d'un moteur triphasé [ARS-2001].

Un des principaux avantages du MFT réside dans le bobinage global, qui est très facile à réaliser (coût réduit), permet des taux de remplissage élevés et

procure un découplage, certes limité, entre le dimensionnement des circuits magnétiques et du circuit électrique. Ce dernier critère laisse penser qu'il est plus facile d'augmenter le nombre de paires de pôles p que pour un MSAP.

2 Principe de fonctionnement des MFT

Bien qu'également basé sur l'interaction entre les aimants et le bobinage, le principe de fonctionnement d'un MFT est légèrement différent de celui d'un MSAP classique. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, la structure repose sur un assemblage de modules *indépendants* représentant chacun une phase. Il n'y a donc pas à proprement parler de création au stator d'un champ tournant sur lequel se cale le rotor portant les aimants permanents, mais plutôt d'un champ hélicoïdal.

Pour comprendre ce fonctionnement, nous ne nous intéressons tout d'abord qu'à une seule phase pour étudier le cheminement des flux et la création du couple. Ensuite, nous reviendrons à l'étude d'une structure polyphasée pour saisir la mise en mouvement du rotor.

2.1 Création du couple

Prenons l'exemple d'une phase de la structure MFT la plus simple (Figure 2).

Figure 2 : Structure de base d'un module de MFT.

Le rotor porte deux couronnes de $2p$ aimants permanents de polarités alternées, montées sur un support magnétique. Le stator présente p cavaliers (circuits magnétiques) chevauchant la bobine circulaire, dite globale. Etant donné ce rapport 2 entre le nombre de cavaliers et le nombre d'aimants, on comprend que les cavaliers voient tous le même potentiel magnétique créé par les aimants, et qu'ils jouent par conséquent le même rôle. Cette symétrie de révolution sera utilisée par la suite pour simplifier l'étude par la méthode des éléments finis.

La bobine crée un champ unipolaire (de sens déterminé par le sens de circulation du courant d'alimentation), qui est « modulé » par les cavaliers. La pluralité de pôles interagit avec les aimants du rotor : à l'instar de l'interaction d'une boussole et d'un aimant, les pôles opposés s'attirent, les pôles de même

nature se repoussent. Le rotor s'aligne avec le stator dans une position stable. Seul un changement du sens de circulation du courant, par la création des pôles opposés, permettra au rotor le passage dans une nouvelle position stable.

La structure présentée ici fait partie de la classe des moteurs à flux alternatif [PRE-1994] : les aimants permanents distribuent une fois sur deux leur flux à travers la bobine via les cavaliers magnétiques. Cela est rendu possible par le rapport entre le nombre d'aimants du rotor ($2p$ aimants sur une couronne) et le nombre d'étriers magnétiques statoriques (p étriers autour d'une bobine).

Sur un pas polaire, on peut distinguer trois positions particulières du rotor par rapport au stator :

- une première position de conjonction (Figure 3) : les aimants d'une même polarité sont en face des cavaliers statoriques. Leur flux se reboucle via les cavaliers autour de la bobine. Les aimants de polarité opposée sont en l'air, c'est-à-dire qu'en première approximation leur flux se reboucle dans l'air. C'est une position de flux maximum pour la bobine, c'est une position instable.

- une position de quadrature (Figure 4) : les cavaliers statoriques sont également distants des deux types d'aimants. Une même partie du flux des deux types d'aimants se rebouclent via les cavaliers. Ceux-ci conduisent donc des flux de sens opposé : c'est une position de flux nul pour la bobine. Cette position intervient 90 degrés électriques plus « tard » que la première position de conjonction. C'est une position stable puisque le rotor revient dans cette position après une légère sollicitation.

- une seconde position de conjonction (Figure 5) : ce sont les aimants de polarité opposée qui sont cette fois en face des cavaliers statoriques. La bobine est donc en position de flux maximum, mais de signe contraire à la première position de conjonction. Cette position est « distante » d'un pas polaire, soit 180° électriques. C'est une position d'opposition par rapport à la position initiale.

Si on continue, on retombe sur une position de quadrature et ainsi de suite. On peut donc réduire l'étude d'un module à celle d'une cellule élémentaire composée d'un étrier magnétique statorique, du bobinage et de deux aimants de polarité opposée.

Figure 3 : Première position de conjonction (coupe radiale développée).

Figure 4 : Position de quadrature.

Figure 5 : Seconde position de conjonction.

D'après les remarques précédentes sur les flux embrassés par la bobine, lorsque le rotor est en rotation, la bobine voit un flux alternatif dû à l'alternance de polarité des aimants. Cela se traduit naturellement (loi de Lenz) par l'apparition d'une force électromotrice (FEM) E aux bornes de cette bobine. Selon le dimensionnement du MFT, la FEM sera sinusoïdale ou trapézoïdale.

Etant donné la loi de conservation des puissances électriques et mécaniques (aux pertes près), on peut dire que l'établissement d'un courant I dans la bobine siège de la FEM E donne naissance à un couple Γ à une vitesse Ω donnée. Ainsi, il est possible d'entraîner le rotor, sous certaines conditions.

2.2 Rotation

L'alimentation d'un bobinage global par un courant alternatif crée un champ pulsatoire, et en aucun cas un champ tournant puisqu'on ne dispose que d'une phase par module. Un champ pulsatoire peut se décomposer en deux champs tournants monophasés d'amplitudes égales mais de sens de rotation opposés. Le rotor est donc libre d'accrocher la composante directe ou la composante inverse du champ, sans aucun contrôle de la part de l'utilisateur.

Pour contrôler efficacement ce sens de rotation, on associe plusieurs modules monophasés, décalés entre eux dans l'espace et dans le temps (en terme d'alimentation), pour tenter de supprimer une des deux composantes, et créer ainsi un champ tournant. Prenons l'exemple d'un moteur diphasé : on place deux modules côte à côte sur un même axe. Disons que le stator du second module est déphasé spatialement de 90° électriques par rapport au stator du premier module. Lorsqu'un module est dans une position stable, l'autre est forcément dans une position instable. Il suffit d'alimenter correctement ce second module pour l'inciter à rejoindre une position stable, tout en «défavorisant» la stabilité du premier module. Cela ressemble à un champ tournant, sans en être un puisque chaque module est soumis à un champ pulsatoire, avec en particulier la présence de la composante inverse.

Ce principe d'empilement de modules d'un MFT se généralise à tous les moteurs polyphasés, en particulier triphasés pour lesquels on assurera un déphasage spatial de 120° électriques entre modules (au stator ou au rotor) et dans l'alimentation des phases.

En conclusion, malgré l'apparent éloignement de fonctionnement des MFT et des MSAP, on retrouve exactement le même type d'alimentation et de commande.

3 Etat de l'art des Moteurs à Flux Transverse

A l'instar des MSAP, on recense depuis l'apparition des MFT dans les années 1980 [WEH-1986] plusieurs variantes de réalisation. Outre l'application visée qui entraînera le choix d'un rotor intérieur (entraînement direct) ou extérieur, la géométrie des circuits magnétiques, l'emplacement des aimants, leur direction d'aimantation, le couplage des phases, les matériaux employés, sont autant de paramètres qui différencient toutes les réalisations, avec comme objectif l'amélioration des performances et la réduction des défauts de ces moteurs.

Nous présentons un certain nombre de réalisations recensées dans la littérature scientifique. Chaque structure, et ses améliorations mises en avant, est critiquée, ce qui offre au lecteur des pistes de réflexion et de compréhension de certains phénomènes propres aux MFT.

3.1 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation radiale

On retrouve ici la structure initiale des MFT, prise comme exemple précédemment.

Figure 6 : Structure à aimants surfaciques au rotor, d'aimantation radiale [HEN-1997].

Nous avons vu précédemment que les aimants distribuent alternativement leur flux à travers la bobine grâce aux circuits magnétiques. Dans une position de conjonction, nous avons négligé le rôle des aimants adjacents «en l'air». Ces aimants sont pourtant présents et interfèrent dans le fonctionnement idéal. La source de flux qu'ils représentent doit se reboucler quelque part. Pour différencier le rôle de chacun, on qualifiera les aimants en conjonction de « principaux », et les aimants adjacents de « parasites ».

On peut distinguer deux types de fuites pour les aimants parasites : les fuites « classiques » d'un aimant placé dans l'air et qui n'interfèrent pas avec le bobinage, et les fuites parasites qui sont dues à la proximité des étriers statoriques et qui se soustraient au flux des aimants principaux. Le flux embrassé par la bobine en est d'autant réduit, et par conséquent la constante de FEM l'est aussi.

Finalement, dans une telle structure, la moitié des aimants ne travaillent pas, et sont au contraire contre-productifs. C'est une énorme différence avec les MSAP pour lesquels les aimants sont toujours actifs pour au moins un des bobinages statoriques.

Une possibilité pour limiter le phénomène consiste à court-circuiter le flux des aimants parasites lorsqu'il n'est pas actif. On obtient la structure de la Figure 7, pour laquelle des « ponts » magnétiques, dits shunts de flux, font face à ces aimants en quadrature.

Figure 7 : Structure initiale avec shunts de flux [HEN-1997]. Parcours idéaux des flux principaux et parasites.

Les shunts de flux court-circuitent le flux parasite avant qu'il n'interagisse avec la bobine. Ainsi, on a toujours une moitié d'aimants actifs, sans que l'autre moitié diminue les performances du moteur. On se rapproche du fonctionnement des MSAP.

La structure de la Figure 8 est une évolution de la précédente, en notant que le circuit magnétique du rotor voit un flux globalement nul en son centre. Cela se traduit par un gain de matière au rotor, et une réduction de l'inertie.

Figure 8 : Evolution du circuit magnétique rotorique en présence de shunts de flux [HEN-1997].

Bien qu'attrayante, la présence de shunts de flux n'est pas idéale. D'un point de vue fonctionnement, les shunts ne peuvent canaliser entièrement le flux des aimants parasites et offrent un nouveau chemin de fuites pour les aimants principaux et surtout pour le flux de l'induit (Figure 9).

Figure 9 : Chemins idéaux (tirets) et chemins de fuites (traits pleins) dus à la présence des shunts pour les aimants principaux (vert) et les aimants parasites (rouge).

D'autre part, la bobine étant repoussée vers l'extérieur, le flux principal voit un chemin de circulation plus long, favorisant d'autres fuites. D'un point de vue réalisation, outre l'augmentation du diamètre extérieur du moteur, le nombre de pièces actives à assembler au stator est quasiment doublé. On peut y associer un surcoût pour la matière supplémentaire et un surcoût pour le temps d'assemblage.

Le gain en performances réalisé grâce aux shunts reste néanmoins important. Leur présence sera donc fixée par les contraintes du cahier des charges.

3.2 Structure à aimants surfaciques au rotor, à aimantation azimuthale

La structure reprend la forme générale de la machine précédente (sans shunts) : bobine circulaire globale, étriers statoriques, culasse magnétique rotorique. Les aimants ont maintenant une aimantation azimuthale (orthoradiale, dans la direction de rotation) et des pièces polaires intercalées entre les aimants guident le flux vers l'entrefer dans une direction radiale.

Figure 10 : Coupe radiale développée et vue de dessus d'une structure à aimants surfaciques au rotor à aimantation azimuthale.

Le principal intérêt vient de la concentration de flux réalisée dans la pièce polaire. Tous les aimants sont utilisés de manière productive, contrairement aux précédentes configurations.

Dans [HEN-2000], les auteurs ont fait évoluer cette structure en proposant quelques modifications (Figure 11) :

- les deux couronnes aimantées n'en forment plus qu'une,
- les circuits magnétiques sont adaptés pour assurer un rebouclage correct du flux,
- les étriers magnétiques présentent un épanouissement.

Figure 11 : Structure à aimants surfaciques au rotor à aimantation azimuthale [HEN-2000].

Malgré l'augmentation du diamètre extérieur (comme pour les shunts de flux), cette nouvelle configuration présente un certain nombre d'avantages :

- le rotor est plus simple à réaliser (moins de pièces à assembler),
- l'épanouissement des étriers collecte beaucoup plus de flux, ce qui améliore considérablement la constante de FEM du moteur. Un travail important a été réalisé sur les fuites des étriers pour trouver une forme les minimisant.

Cette structure a été utilisée dans [HEN-2000] pour réaliser un moteur triphasé à rotor inversé à entraînement direct destiné à un transport en commun (Figure 12).

Figure 12 : Structure à rotor inversé, aimants au rotor de sens d'aimantation périphérique [HEN-2000].

3.3 Moteurs à aimants au stator

Cette configuration a inspiré les premiers moteurs MIDAS, acronyme désignant les Moteurs à Induit Denté et Aimants au Stator. Une réalisation est consignée dans [ROS-1987].

Cette structure est la duale de la configuration initiale :

- les aimants sont placés au stator, au même titre que l'induit,
- les cavaliers magnétiques sont placés au rotor pour respecter le principe du moteur à flux alternatif. On respecte le rapport 2 entre le nombre d'aimants sur une couronne ($2p$) et le nombre de circuits magnétiques (p).

On peut trouver la configuration sous les deux formes suivantes (Figure 13) en fonction du matériau magnétique utilisé.

Figure 13 : Moteur à aimants au stator (coupe radiale).

Grâce à cette transformation, on espère une diminution de l'inertie du rotor, et une amélioration de la tenue du rotor à des vitesses élevées (absence des aimants), tout en conservant un fort couple. Cela conduit en principe à une structure à fort rapport couple/inertie, ce qui est un avantage pour des servomécanismes demandant rapidité et précision.

Cette structure a fait l'objet de plusieurs réalisations chez PRECILEC, de l'actionneur d'une centaine de watts à un démonstrateur de 30 kW, en passant par le moteur 6 kW qui fait l'objet d'une partie de ce mémoire.

3.4 Association de phases

La juxtaposition de modules indépendants et déphasés spatialement est la solution la plus simple pour créer des moteurs polyphasés, mais elle ne permet pas de tirer profit de l'association. Plusieurs travaux ont porté sur l'agencement des modules pour améliorer les performances des moteurs.

3.4.1 Mise en commun de circuits magnétiques

A partir de la juxtaposition pure et simple des modules, il est possible de mettre en commun une partie des circuits magnétiques qui se font face. Cela donne la structure triphasée présentée Figure 14, pour laquelle les étriers statoriques sont alignés, tandis que le déphasage de 120° électriques est assuré au rotor.

Figure 14 : Structure à aimants au rotor à aimantation azimuthale et à phases couplées [BLI-2001].

La longueur totale du moteur est réduite puisqu'une partie des jambes est commune, tandis que le rapport couple/masse active augmente sensiblement. En revanche, on crée un couplage dissymétrique entre les phases, comme pour les transformateurs triphasés, qui se traduit par un léger déséquilibre des FEM [HEN-2000].

3.4.2 Structures monomodules

L'Université KTH a proposé des solutions pour coupler les phases sur un module unique.

Dans la structure de la Figure 15, le module est divisé en trois secteurs portant chacun une phase, les bobinages globaux s'adaptent à la configuration.

Figure 15 : Structure triphasée mono-module à aimants surfaciques à aimantation axiale [ANP-2001].

Cette configuration est intéressante pour des encombrements permettant un grand diamètre et limitant la longueur axiale, comme c'est le cas pour les générateurs éoliens.

Les inconvénients sont les mêmes que pour la première structure présentée (utilisation partielle des aimants). On peut ajouter à cela que le bobinage semble plus délicat (c'est un des atouts des MFT), et que le découpage en secteur impose un espace interphase pour assurer le rebouclage des bobines, ce qui diminue le taux d'utilisation des aimants.

Pour palier à ces inconvénients, une autre structure monomodule est proposée par l'auteur. Elle conserve des bobinages circulaires globaux, mais avec trois circuits magnétiques par pôle, plus ou moins décalés afin de laisser un espace suffisant pour le passage d'une seule phase par circuit magnétique (Figure 16).

Figure 16 : Structure triphasée monomodule à bobines toroidales [ANP-2001].

CM1 : circuit magnétique associé à l'enroulement 1.

CM2 : circuit magnétique associé à l'enroulement 2

CM3 : circuit magnétique associé à l'enroulement 3

La simulation de cette structure montre des caractéristiques intéressantes en couple massique mais aucune réalisation n'a été entreprise à ce jour en raison de la complexité du montage.

3.5 Bilan de l'état de l'art des MFT

Les possibilités d'agencement des circuits magnétiques, bobines et aimants sont nombreuses pour réaliser des MFT. Chaque structure a ses atouts et ses faiblesses : encombrement, facilité de construction, inertie...

On notera les premiers éléments remarquables des MFT :

- bobinage global peu coûteux pouvant permettre un bon taux de remplissage,
- têtes de bobines masquées entre les étriers magnétiques statoriques,
- possibilité d'un grand nombre de paires de pôles puisque chaque module est monophasé,
- utilisation des aimants pas toujours « optimale » (cf analyse Chapitre 4),
- possibilité d'inclure des épanouissements pour augmenter la surface active d'entrefer,
- fonctionnement monophasé de chaque module qui soumet le rotor à la composante inverse du champ pulsatoire, à la différence du rotor d'un MSAP qui suit le champ tournant,
- structures duales avec aimants au rotor ou au stator.

Cette première approche, encore incomplète, a permis de mieux cerner le fonctionnement des MFT et leur constitution. Néanmoins, les réalisations restent difficiles à comparer tellement les applications visées sont éloignées les unes des autres. L'annexe D regroupe quelques caractéristiques des réalisations recensées.

Un dernier point essentiel propre aux MFT concerne les matériaux magnétiques employés. Un survol rapide des leurs propriétés nous a paru nécessaire pour éclaircir certains choix.

4 Matériaux magnétiques adaptés aux MFT

Les performances des MFT, de la même manière que celles des MSAP, dépendent des propriétés des matériaux magnétiques. Ceux-ci doivent donc assurer un certain nombre de fonctions essentielles :

- la source d'excitation, les aimants dans notre cas, doit être compacte, invariante dans le temps et si possible insensible à des défauts occasionnels,

- les circuits magnétiques assurent le couplage entre la source d'excitation et le circuit électrique, sans trop de fuites (bonne perméabilité), et dans un volume réduit (induction à saturation élevée). Ils ne doivent pas être la source de pertes trop importantes qui nuiraient aux performances du moteur (pertes par hystérésis et par courants de Foucault faibles). D'un point de vue mécanique, le matériau doit tenir les contraintes de déformation que les efforts électromagnétiques ou la vitesse (au rotor) lui feront subir, tout en étant aisément usinable pour simplifier la réalisation. Thermiquement, le matériau doit assurer un bon échange, si possible isotrope, entre la source de chaleur (essentiellement la bobine si le matériau génère peu de pertes) et le corps extérieur. Enfin, le matériau idéal est bon marché et facilite son recyclage.

Les paragraphes suivants présentent les matériaux disponibles à la lumière de ces aspects.

4.1 Aimants

Les progrès réalisés sur les aimants permanents depuis le début du siècle offrent le choix des sources d'excitation. Le Tableau 1 regroupe quelques unes de leurs propriétés remarquables.

Type d'aimants	Br (T)	Hc (kA/m)	T _{max} , opérationnelle (°C)	alpha _B , alpha _H (%/°C)
AlNiCo	1.2	60	520	-0.02, -
Ferrites	0.4	250	400	-0.2, -0.27
Samarium-Cobalt	1.07	750	300	-0.04, -0.3
Neodyme-Fer-Bore	1.2	900	250	-0.1, -0.6

Tableau 1 : Principales caractéristiques magnétiques des familles d'aimants [GIE-2002].

Les contraintes propres aux MFT ne sont pas très différentes de celles des MSAP. On veille donc à réunir les propriétés suivantes :

- forte puissance volumique ($H_{max} \cdot B_{max}$) afin de limiter la masse et le volume des aimants dans le cas d'actionneur pour système embarqué.

- bonne résistance à la démagnétisation. Une valeur élevée de H_c limite l'épaisseur des aimants et donc l'entrefer vu par l'induit.

- bonne résistance à la température. L'aimant doit pouvoir conserver des propriétés magnétiques correctes sur une plage étendue de température. Les paramètres α_H et α_B traduisent la sensibilité du champ coercitif et de l'induction rémanente à la température.

D'autres paramètres comme le coût, la résistance à un environnement salin, à des contraintes mécaniques ou à des chocs, sont également à prendre en compte.

Indépendamment des MFT ou des moteurs en général, la synthèse proposée dans [DES-2003] présente les recherches en cours sur l'élaboration d'alliages d'aimants classiques, de nouveaux mélanges de type SmFeN/FeN ou de nanocristallins.

4.2 Matériaux magnétiques doux

Les matériaux magnétiques constituant les moteurs ont largement évolué en plus d'un siècle d'utilisation. Les études sur les procédés de fabrication des tôles feuilletées ont grandement contribué à l'amélioration de leurs caractéristiques et à l'émergence de nouveaux produits spécifiques (tôles 10/100^{ème}, 20/100^{ème}, tôles Fer-Cobalt). Depuis quelques années, les matériaux magnétiques composites ou Soft Magnetic Composites (SMC) font leur apparition comme constituant du génie électrique, du capteur au moteur, en passant par les bobines de filtrage. Ce développement est en grande partie dû à leurs propriétés isotropes, et à la possibilité théorique de réaliser toutes formes de pièces.

Les paragraphes suivants s'attachent à comparer les SMC et les tôles feuilletées du point de vue des propriétés magnétiques, thermiques et mécaniques. L'aspect coût est également abordé.

4.2.1 Propriétés magnétiques

Le procédé d'élaboration des tôles leur confère de très bonnes propriétés magnétiques. Tout d'abord, le procédé assure une structure cristalline à la tôle, ce qui a pour conséquence la réduction des pertes par hystérésis, et une perméabilité à l'origine importante. D'autre part, l'adjonction de différents additifs dans le Fer, tels le Silicium ou le Cobalt, donne accès à des inductions à saturation élevées. Un des inconvénients du mélange FeSi ou FeCo est sa faible résistivité électrique. Les variations de flux créent facilement des courants induits générateurs de pertes. Pour limiter l'impact de ces courants de Foucault,

on feuillette le matériau. Cette technique augmente artificiellement la longueur du chemin parcouru par les courants, ce qui est équivalent à augmenter la résistance équivalente du paquet de tôles. En fonction de la fréquence des variations de flux, on feuillette plus ou moins finement, de 65/100^{ème} de millimètre à 10/100^{ème} de millimètre. Le feuillement ne peut se faire que dans un plan, l'empilage étant réalisé dans la troisième dimension. Un paquet de tôles présente donc une anisotropie intrinsèque : chaque interstice isole une tôle de sa voisine et représente autant d'entrefers en parallèle, ce qui diminue la perméabilité équivalente transverse. Les propriétés dans le plan de feuillement ($\mu_{//}$) sont différentes de celles dans la dimension transverse ($\mu_{\perp}$). Ainsi, les paquets de tôles sont destinés aux applications pour lesquelles le flux principal restera dans le plan de feuillement, ce qui n'est pas forcément le cas des MFT.

Les SMC sont des mélanges de poudres de fer et de liants isolants électriques qui sont compressés, recuits et moulés pour obtenir la forme désirée. La nature des SMC est donc très différente de celle des tôles feuilletées, et leurs propriétés sont de ce fait éloignées. Les particules de Fer composant la poudre magnétique ont des diamètres d'environ 150 μm , et sont indépendantes les unes des autres (Figure 17).

Figure 17 : Particule granulaire de Fer, constituant principal des SMC.

Il n'existe pas d'arrangement cristallin de ces particules, ce qui se traduit inévitablement par un cycle d'hystérésis beaucoup plus large et par des pertes par hystérésis importantes. A l'inverse, la nature particulière associée à l'isolation électrique de chaque particule procure un avantage important quant aux pertes par courants de Foucault. En effet, l'isolation au cœur de la matière donne un caractère résistif au matériau, ce qui limite les pertes par courants de Foucault, en particulier à haute fréquence. Cette propriété a orienté les SMC, dans un premier temps, vers les noyaux d'inductance de filtrage Hautes Fréquences. La contrepartie est la même que l'isolation entre tôles : chaque couche d'isolant représente un entrefer qui diminue d'autant la perméabilité globale du SMC. La perméabilité relative μ_r à l'origine est généralement de l'ordre de 500, contre au minimum 2000 à 3000 pour les tôles dans le plan de

feuilletage (affirmation à moduler avec les traitements thermiques et mécaniques que les tôles ont subi au cours de leur mise en forme). Ces deux propriétés, résistivité électrique et perméabilité, sont directement liées. La première est proportionnelle à l'épaisseur de la couche d'isolant, alors que la seconde est inversement proportionnelle à cette épaisseur. Les fabricants de SMC, par exemple Höganäs ou les Poudres du Québec, sont capables de produire toutes les nuances de SMC, du plus isolant et faiblement perméable, jusqu'au moins résistif et bon conducteur magnétique, en changeant les proportions de liants, et les pressions et températures de recuit. Dernières caractéristiques et pas des moindres, le procédé de fabrication n'induit aucune anisotropie magnétique et permet de fabriquer toutes formes de pièces, ce qui n'est pas le cas des paquets de tôles, limités à des formes 2D extrudées. Avec des SMC, il est possible de produire des pièces aux formes inaccessibles jusqu'alors, adaptées à l'application désirée, tout en optimisant le circuit électrique. Nous citerons comme illustration les travaux de A. G. Jack et Al. dans ce domaine, souvent en collaboration avec le fabricant de SMC Höganäs [HUL-2003, JAC-2000]. Le revers de l'anisotropie est une tendance intrinsèque du matériau à ne pas vraiment guider le flux. Cette tendance peut se révéler à l'avantage du motoriste (pièces polaires), ou à son détriment (fuites supplémentaires, mauvais couplage).

La Figure 18 et la Figure 19 donnent les tendances des propriétés comparées d'échantillons de tôles feuilletées et d'un échantillon de SMC (Etrema M2, Poudres du Québec).

Figure 18 : Courbe d'hystérésis B(H) de différentes nuances de tôles et de SMC.

On remarque le cycle d'hystérésis très large pour les SMC, ainsi que leur faible perméabilité à l'origine.

Figure 19 : Evolution des pertes Fer (par hystérésis et par courants de Foucault) de différentes nuances de tôles et d'un SMC en fonction de la fréquence.

On constate la proportionnalité des pertes Fer d'un SMC à la fréquence f , signe évident de l'absence de pertes par courants de Foucault marquées (proportionnelles à f^2). L'isolation des grains élémentaires joue parfaitement son rôle. Pour les tôles, on note l'évolution partielle des pertes en f^2 . L'épaisseur de feuilletage joue également son rôle pour diminuer les pertes par courants de Foucault. Enfin, on constate que la nuance de SMC utilisée pour la comparaison devient plus performante (du point de vue des pertes) qu'une tôle 65/100^{ème} à partir de 200 Hz, qu'une tôle 50/100^{ème} au-delà de 500 Hz, mais pas avant 3 kHz pour une tôle 35/100^{ème}. D'autres nuances peuvent être plus performantes, mais les ordres de grandeur restent similaires.

4.2.2 Propriétés thermiques

Le matériau magnétique doit assurer une bonne évacuation des pertes propres et des pertes Joule vers l'extérieur, afin d'assurer une plage de fonctionnement étendue.

Le Fer est un très bon dissipateur de calories, mais l'adjonction de Silicium ou de Cobalt fait chuter la valeur du coefficient de conduction de 100 W/K à 20 W/K. Néanmoins, les paquets de tôles restent de très bons dissipateurs de pertes dans le plan de feuilletage (dans la direction transverse, les interstices isolants font chuter la conductivité). La principale difficulté vient du contact entre les paquets de tôles et les bobines : l'isolant d'encoche, nécessaire pour éviter la dégradation des bobines, est une barrière thermique. D'autre part, les têtes de bobines, latérales pour les MSAP et réparties pour les MFT, n'ont pas de contact franc avec les tôles.

De même que pour les propriétés magnétiques, les SMC ne présentent pas d'anisotropie thermique. Les coefficients d'échange par conduction sont identiques quelles que soient les directions, ils ne dépendent que des

proportions d'isolants et de lubrifiants utilisées et des possibles imperfections de fabrication du matériau. D'autre part, les pièces en SMC peuvent être beaucoup mieux adaptées aux contraintes de bobinage, et épouser les formes de celui-ci (pas d'angles vifs). C'est essentiellement grâce à cette propriété qu'on peut espérer gagner sur la surface d'échange avec le bobinage et sur l'épaisseur de l'isolant d'encoche, et donc sur le comportement thermique des moteurs en SMC.

4.2.3 Propriétés mécaniques

Les propriétés mécaniques des matériaux magnétiques interviennent pour la tenue aux efforts électromagnétiques et aux forces inertielles du rotor.

Pour un MSAP traditionnel, le paquet de tôles statorique forme un ensemble mécanique homogène, quel que soit le nombre de phases. La forme des dents (largeur, profondeur) est cependant limitée par les efforts électromagnétiques à proximité de l'entrefer, même si le bobinage peut aider à leur tenue. Pour un MFT constitué de nombreux paquets de tôles indépendants, il faut prévoir une structure « porteuse » capable d'assurer la cohésion mécanique de l'ensemble. Au rotor, un paquet feuilleté peut supporter de grandes vitesses de rotation sans se déformer. C'est un des avantages des moteurs à réluctance variable.

Malgré les progrès des procédés de réalisation (pression, température, nature des liants), le frittage ne permet pas d'atteindre des propriétés mécaniques exceptionnelles. Malgré l'aspect homogène, des défauts internes subsistent et créent des non-linéarités des propriétés mécaniques (et magnétiques) d'autant plus importantes que les pièces sont de taille importante. Les formes accessibles, pour autant tridimensionnelles, n'en restent pas moins limitées à des rapports de forme réduits. D'autre part, la rupture à la traction est très faible. La force centrifuge peut devenir suffisamment conséquente, même pour des vitesses moyennes, pour aboutir à l'éclatement du rotor [HEN-2003]. Peu de réalisations utilisent les SMC au rotor.

4.2.4 Coût

Le coût est un élément important de comparaison des constituants du moteur. Il faut prendre en compte le coût de l'approvisionnement en matières premières, le coût des opérations de transformation, puis d'assemblage.

Pour les tôles, les opérations importantes regroupent la découpe (chimique, laser, ou mécanique en fonction du nombre de tôles à découper), un recuit thermique pour diminuer les contraintes du matériau magnétique, une éventuelle isolation, l'empilage et le collage ou soudage des paquets. On peut globalement dire que le prix est fonction du nombre de tôles : plus le feuilletage

est fin, plus il y a de tôles pour une épaisseur donnée et plus le coût sera important.

Pour les SMC, l'obtention des pièces finies peut se faire soit par moulage, soit par découpe au fil ou par usinage à partir de rondins de matière première. Le moulage est réservé aux grandes séries, la réalisation d'un moule étant très onéreuse. Pour de plus petites séries ou des prototypes, il faut usiner la pièce dans les rondins de SMC disponibles sur le marché. A l'heure actuelle, les rondins ne dépassent pas 80 mm de diamètre (limitation des propriétés mécaniques). Aussi, pour des pièces de plus grand diamètre, il faut usiner des secteurs avant de les assembler (coût de l'assemblage).

D'après [HEN-2003], les multiples opérations nécessaires à la réalisation des circuits magnétiques donnent un coût équivalent pour des pièces en SMC et pour des tôles de 65/100^{ème}. Ainsi, on peut comparer à coût égal les propriétés magnétiques par exemple, et on s'aperçoit que les SMC se montrent au moins autant performants.

4.2.5 Conclusion sur les matériaux doux

La nature même du fonctionnement du moteur peut justifier l'utilisation des poudres magnétiques frittées qui sont de nature isotropes. Les SMC présentent de grands avantages sur les paquets de tôles feuilletées : isotropie magnétique et thermique, matériau résistif, formes déclinables « à l'infini ». Ces atouts sont particulièrement intéressants pour les moteurs à flux transverse pour lesquels les flux sont de nature tridimensionnel. Cependant, leurs performances magnétiques sont encore éloignées de celles des tôles, ce qui reste un handicap certain pour le dimensionnement.

Ces constituants magnétiques ne sont toutefois pas à mettre systématiquement en compétition, chacun conservant ses applications privilégiées.

5 Conclusion

La présentation des MFT nous a permis de nous familiariser avec leur constitution et leur fonctionnement. Un certain nombre de comparaisons avec les MSAP ont été établies afin d'appréhender les défauts et atouts propres de ce type de moteurs.

Les nombreuses structures proposées offrent toutes des avantages et des inconvénients, et de ce fait restent difficilement comparables. La présentation rapide des matériaux magnétiques disponibles donne un aperçu des compromis à réaliser lors de la conception.

Enfin, cette introduction montre la difficulté d'évaluer les performances d'une structure en raison de sa nature tridimensionnelle. Le chapitre suivant s'attache à présenter les différentes méthodes d'étude, en s'appuyant sur l'exemple du Moteur à Induit denté et Aimants au Stator (paragraphe 3.3 de ce chapitre), dont la structure a été retenue pour notre étude.

Chapitre 2

Etudes d'un Moteur à Flux Transverse à aimants au stator

1 Présentation des différentes approches envisageables

En tant que convertisseur électromagnétique, le MFT suit les lois classiques de l'électromagnétisme.

Le dimensionnement d'un tel convertisseur passe par la résolution des équations de Maxwell. Pour cela, 3 méthodes sont applicables :

- approche analytique,
- méthode des éléments finis (MEF),
- méthode hybride.

Pour que cette méthode s'avère efficace, elle doit être fiable, transposable, rapide. Fiable et transposable de manière à comparer les performances de structures différentes, sans limitation de validité. Rapide pour évaluer un grand nombre de variantes dans une optique d'optimisation.

Les paragraphes suivants présentent ces méthodes dans le cas de l'étude d'un MFT à aimants au stator, et justifient le choix de la méthode des éléments finis.

1.1 Modèle analytique

Le principe de l'approche analytique repose sur la mise en équations des sources de flux et des chemins estimés de circulation du flux en respectant le théorème d'Ampère et le principe de conservation du flux. La résolution se fait par analogie à celle d'un circuit électrique. On trouve dans [MAS-2000] et [HAD-1999] des exemples de modèles analytiques adaptés aux structures étudiées.

Figure 20 : Modèle simplifié de la coupe axiale d'un MFT à aimants au stator.

La bobine ou induit est modélisée par une source de force magnétomotrice, tandis qu'un aimant est modélisé par sa force magnétomotrice équivalente (produit du champ rémanent par l'épaisseur de l'aimant) en série avec la réluctance correspondante. Les chemins estimés du flux sont représentés par autant de réluctances.

Figure 21 : Exemple de modèle équivalent de réluctances de la coupe axiale d'un MFT.

La principale difficulté reste la prise en compte des fuites. La compréhension de leur origine, en cela aidée parfois par une étude par éléments finis, permet de compléter le réseau de réluctances. Des considérations géométriques donnent une idée des réluctances mises en jeu [GIE-2003], [ROT-1941]. En utilisant cette approche géométrique dans [ANP-2001], l'auteur conclut sur la difficulté d'évaluer correctement les réluctances d'un problème 3D, d'autant plus si on limite sa représentation à deux coupes planes.

Contrairement aux MSAP traditionnels, les MFT présentent de nombreuses pièces tridimensionnelles, indépendantes, entourées d'air, favorisant la création de nombreux chemins de fuite. Une erreur sur le calcul de ces fuites se traduit par une estimation erronée des performances du moteur.

Un modèle analytique est le reflet des hypothèses posées comme préambule. Un modèle analytique ne sera donc pertinent et précis que si le problème est bien compris et que le calcul des réluctances entre les différentes pièces est abordable. Pour chaque structure étudiée, il faut analyser correctement le fonctionnement, estimer les origines des fuites et leurs valeurs. Cela est en partie contradictoire avec l'étude exploratoire que nous avons menée, qui a multiplié les variantes de structure et les nouvelles topologies. Le gain en temps que l'on peut espérer d'habitude grâce à un modèle analytique sur le dimensionnement et l'optimisation ne semble alors plus aussi important.

1.2 Méthode des Eléments Finis

La Méthode des Eléments Finis (MEF) s'appuie sur la discrétisation surfacique ou volumique d'un problème pour résoudre les équations différentielles de Maxwell. En fonction de la nature du problème (2D, 3D, régime permanent, régime transitoire, étude des courants de Foucault, prise en compte de matériaux non linéaires, anisotropes...), des couplages désirés (électrique, thermique, mécanique...), des formulations sont plus adaptées que d'autres en terme de convergence et précision des résultats.

De nombreux travaux ont participé au développement de ces formulations spécifiques. On trouvera dans [MEU-2002] un récapitulatif des modèles et des formulations développés pour l'étude de problèmes électromagnétiques 2D et 3D.

Des logiciels dédiés à cette méthode, tel Flux3D, permettent la description du problème en plusieurs étapes :

- description géométrique : génération des faces ou des volumes,
- maillage du problème par discrétisation des lignes ou pondérations des points,
- description de la physique du problème : choix du type de résolution, création des régions surfaciques ou volumiques avec attribution des types de matériaux et des formulations adaptées à la résolution choisie, déclaration des sources de champ,
- création du circuit électrique associé,
- création des entités mécaniques (rotor et stator).

Après résolution, l'analyse est à la charge de l'utilisateur.

Les interfaces des logiciels facilitent la mise en place de la description. Ainsi, il est relativement aisé de multiplier les essais de géométries, de faire varier les paramètres géométriques ou physiques, tout en étant assuré de la précision des résultats (si on reste dans le domaine des formulations éprouvées).

Le temps de calcul est par contre sans aucune mesure avec celui nécessaire à la résolution d'un problème analytique et peut paraître prohibitif pour un processus d'optimisation. Afin de limiter ce « désagrément », l'auteur de [COS-2001] s'intéresse au couplage de la MEF avec la méthode des plans d'expérience. Cette approche par plans d'expérience, utilisée dans de nombreux domaines, vise à réduire le nombre d'expériences à réaliser pour extraire les paramètres et les interactions entre paramètres dominants. Une fois le système réduit à la prise en compte de ces seuls paramètres et interactions influents, la construction d'une surface de réponse facilite l'application d'un processus d'optimisation déterministe. On limite de fait le nombre d'appels à la MEF, contrairement à une optimisation basée sur les algorithmes génétiques par exemple.

1.3 Approche hybride

Cette approche se base sur la représentation d'un problème par un réseau de réluctances, réseau dont une partie des éléments est calculée à l'aide de résolutions par la méthode des éléments finis. Le but est d'améliorer la précision des modèles analytiques purs tout en conservant leurs performances en optimisation.

On a recensé deux emplois légèrement différents de la MEF.

Le premier consiste à lancer un certain nombre de simulations pour différentes valeurs de paramètres afin d'en tirer les lois de variations linéaires des réluctances en fonction de la position du rotor. Un grand nombre de simulations est donc nécessaire avant de pouvoir utiliser le modèle analytique.

Le second emploi [BEN-1997] n'utilise la MEF que pour le calcul de certaines valeurs de réluctances pour des positions particulières du rotor (conjonction et quadrature) pour lesquelles la précision du calcul est importante. Les lois de variations sont estimées à partir de quelques hypothèses. L'appel à la MEF est donc réduit.

Dans les deux cas, les résultats donnent accès aux performances du moteur avec une bonne prédictibilité. Si elle aide à la compréhension de certains phénomènes et du rôle de paramètres géométriques, la méthode reste attachée à l'étude et l'optimisation d'une seule structure, elle n'est pas transposable aisément à l'étude d'autres configurations de moteur.

2 Modélisation des structures de MFT

De précédents travaux [GDE-2000] sur la structure à aimants au stator étudiée ont montré l'erreur importante commise en utilisant une MEF en 2D sur deux coupes planes pour estimer les performances de l'actionneur. Malgré le temps de calcul, il a été décidé d'utiliser une modélisation 3D, puisque le but est de comprendre le fonctionnement du moteur, l'optimisation venant par la suite.

Cette étude s'attache à comparer les performances des structures en régime permanent, sans prendre en compte de phénomènes de pertes par courants de Foucault par exemple. On utilise donc, pour chaque matériau constitutif des structures, les formulations adaptées à une résolution en magnétostatique.

Ainsi, les matériaux magnétiques de perméabilité importante seront déclarés en potentiel scalaire total (MS3SCA sous Flux3D), tandis que les matériaux magnétiques à faible perméabilité (aimants) ou non magnétiques (entre autres l'air) se verront attribuer une formulation de type potentiel scalaire réduit (MSA3RED sous Flux3D). Ces formulations sont compatibles avec l'introduction d'une source de champ, ce qui est essentiel pour représenter l'alimentation de l'induit, et avec les propriétés non-linéaires (saturation) des matériaux magnétiques.

Les symétries des problèmes sont exploitées afin de diminuer la taille des matrices et donc le temps de résolution. Dans notre cas, les phases étant découplées, un module sur trois est modélisé. Ce même module présentant une symétrie de révolution, seuls deux pôles sont modélisés. Enfin, les pôles peuvent présenter une symétrie axiale qui permet de diviser encore par deux la taille du problème. Ces symétries définissent les conditions aux limites à imposer aux régions frontières (points, lignes ou faces) : conditions cycliques, anticycliques, de Neumann ou de Dirichlet.

La définition sous Flux3D d'une surface de glissement (généralement au niveau de l'entrefer dans le cas des machines tournantes) permet de résoudre le problème pour plusieurs positions (définies par l'utilisateur) grâce à un remaillage automatique de la zone de contact entre parties fixe et tournante. Une résolution en multiposition donne alors accès aux caractéristiques de couple, FEM, inductance. Parallèlement, le courant d'alimentation peut être fonction de la position du rotor, ce qui rend possible la simulation d'une alimentation autopilotée en sinus (à couple maximum par exemple).

Il est à noter que tous les modules mentionnés existent en standard sous Flux3D, il n'a pas été nécessaire de coder des modules spécifiques à notre étude.

3 Propositions d'amélioration de la structure initiale

La structure initiale est de type MIDAS. Le but de l'étude étant d'améliorer cette structure tout en conservant ses avantages pressentis, nous proposons quelques voies de recherche portant sur la place des aimants, la forme des circuits magnétiques. Dans tous les cas, nous cherchons à maximiser le flux inducteur embrassé par l'induit, afin d'améliorer le facteur de puissance.

Toutes les structures sont modélisées sous Flux3D, sur la base de dimensions identiques, pour faciliter la comparaison. Les résultats sont résumés rapidement, le plus important étant de saisir les implications de chaque évolution.

3.1 Aimants enterrés

En premier lieu, nous proposons d'enterrer les aimants dans le circuit magnétique, tel que représenté Figure 22.

Figure 22 : Etrier statorique avec aimant enterré.

Cette configuration a trois avantages :

- à cette place, l'aimant est soumis à un champ démagnétisant plus faible qu'au niveau de l'entrefer,
- on peut profiter de l'espace disponible pour surdimensionner la taille des aimants, et créer ainsi une concentration de flux dans l'entrefer à l'aide des jambes statoriques (les dents sur la Figure 22). Grâce à cela, on génère un couple plus important,
- on peut moduler le couple de détente en induisant un « vrillage » sur les dents d'un même étrier. Ce vrillage a la même fonction que le vrillage du paquet de tôle d'un MSAP. En fonction de la valeur de l'angle de décalage, on

atténue certains harmoniques. Pour de faibles angles, l'amplitude du fondamental diminue peu.

Cette configuration se prête bien à la disposition de shunts axiaux, dont le rôle est le même que celui des shunts présentés dans le chapitre 1 (Figure 9). Sur la Figure 23, on voit les paquets de tôles disposés derrière les aimants et porte-aimants, à une distance à la fois suffisante (plus grande que l'entrefer) pour ne pas court-circuiter le flux des aimants en permanence et à la fois réduite (plus faible que la distance entre un circuit magnétique statorique et un étrier rotorique en opposition) pour jouer un rôle non négligeable.

Figure 23 : Etriers statoriques avec aimants enterrés et shunts de flux.

Le flux utile embrassé par la bobine augmente sensiblement, ce qui se traduit par une augmentation notable du couple électromagnétique moyen développé (Figure 24).

Figure 24 : Etriers statoriques avec aimants enterrés et shunts de flux.

Cependant, malgré les apports indéniables de l'étude des aimants enterrés, en particulier la possibilité de concentration de flux et l'introduction de shunts, les simulations montrent que les fuites de flux sont prohibitives et ne permettent pas d'aboutir à un dimensionnement raisonnable. Cette structure à aimants enterrés telle qu'elle a été simulée n'est donc pas appropriée.

3.2 Aimants surfaciques

3.2.1 Forme griffe

Un des défauts des MFT est la faible surface active d'entrefer qu'ils présentent rapportée à la longueur axiale d'un module. Les niveaux de couple sont donc forcément limités.

Afin de palier à cet inconvénient, nous pensons à une structure griffe (Figure 25) qui est finalement semblable à celle présentée dans le chapitre 1. Les avantages et inconvénients d'une telle option ont déjà été formulés à cette occasion.

Figure 25 : Etriers statoriques de type griffe.

Les résultats montrent une amélioration du couple synchrone généré quasiment proportionnelle à la longueur d'aimants mise en jeu. Il existe évidemment une géométrie optimale, qui compose entre le flux utile et les fuites toujours plus importantes avec la fermeture de la griffe. Une analyse de ce phénomène se trouve dans le chapitre 4.

3.2.2 Shunts anneaux

Afin de limiter l'influence des aimants parasites, nous proposons un autre type de shunt, adapté à la configuration griffe. Ces shunts en forme d'anneau sont plaqués sur les faces latérales des étriers statoriques (Figure 26).

Figure 26 : Etriers statoriques de type griffe avec shunts anneaux.

Les résultats de simulation montrent des performances en grand progrès par rapport à la configuration sans shunt. Les aimants parasites semblent donc neutralisés. On verra dans le chapitre 4 le rôle véritable de ces anneaux.

3.3 Conclusion sur les améliorations proposées

Les simulations développées sous Flux 3D ont permis une comparaison « rapide » de différentes topologies proposées pour améliorer la structure initiale. De ces études, on retiendra la structure griffe, les shunts anneaux et le décalage des dents réalisés par un biseautage des aimants dans notre cas. C'est la base de la réalisation qui est détaillée dans le chapitre suivant.

4 Conclusion

La Méthode des Eléments Finis s'est avérée parfaitement adaptée à cette phase de prospection. Un grand nombre de structures issues des réflexions tirées de la bibliographie et de l'expérience de PRECILEC ont été testées. Plusieurs améliorations ont été avancées, et certaines sont mises en œuvre dans la réalisation du démonstrateur.

Cependant, cette étape de modélisation ne peut être dissociée d'une réalisation (ou nécessite beaucoup d'expérience) pour déterminer des indicateurs de performance (couple, facteur de puissance, vitesse, coût, difficulté de réalisation) pertinents. Le retour d'expérience mettra peut-être en évidence des inconvénients insoupçonnés des améliorations proposées.

Chapitre 3

Réalisation et Caractérisation d'un Moteur à Flux Transverse

1 Présentation du moteur 6 kW

Le précédent chapitre détaille les choix structurels et matériels et fait état des études électromagnétiques qui nous ont menés à réaliser la structure retenue (Figure 27).

Figure 27 : Démonstrateur sur son banc d'essai.

Dans ce chapitre, nous résumons la réalisation (détaillée dans l'annexe A) et décrivons les impacts que celle-ci pourrait avoir sur les performances du moteur. Les résultats des essais sont comparés aux simulations électromagnétiques qui ont été en partie modifiées pour tenir compte des artefacts de réalisation.

Cette comparaison nous amène à des analyses et à des conclusions sur les performances de la structure retenue et sur sa faisabilité industrielle. Nous tirons également des enseignements plus généraux sur les caractéristiques des MFT.

1.1 Cahier des Charges

Le cahier des charges du démonstrateur reprend les caractéristiques d'un actionneur existant (un moteur à courant continu).

Le démonstrateur doit assurer un point de fonctionnement nominal à 2250 tr/min et 24 N.m, et tenir une vitesse de pointe de 3400 tr/min ou un surcouple transitoire de 72 N.m, dans un encombrement similaire au moteur actuel, soit un diamètre extérieur de 210 mm et une longueur axiale totale de 375 mm. La caractéristique importante est l'inertie, et le rapport couple/masse active.

On peut d'ores et déjà constater l'orientation du cahier des charges, qui cherche à tester les MFT de type MIDAS pour une application relativement

éloignée des applications classiques trouvées dans la littérature (basse vitesse, cf. Chapitre 1).

1.2 Choix de la structure

L'importance du critère « inertie » a orienté le choix vers une structure de type MIDAS. Cette structure à aimants au stator limite le nombre de circuits magnétiques au rotor et donc l'inertie du rotor. Les structures à rotor inversé, malgré les avantages qu'elles présentent (Chapitre 1), ne semblent pas opportunes puisqu'elles présentent de grandes inerties.

On s'est tourné vers un moteur triphasé composé de trois modules indépendants (soit un module par phase). Chaque module comporte deux bobines qui pourront être connectées en série, en parallèle, ou en zig-zag. Le nombre de paires de pôles p a été fixé à 8 de manière à obtenir les vitesses désirées pour des fréquences d'alimentation électrique raisonnables, soit entre 340 Hz et 450 Hz. Ce faible nombre de paires de pôles traduit bien l'exigence du cahier des charges et la volonté d'évaluer les MFT en dehors des structures classiques à très grand nombre de paires de pôles. Cet élément sera donc à prendre en compte dans les conclusions tirées des essais du démonstrateur.

La Figure 28 et la Figure 29 donnent une vue d'ensemble du démonstrateur et d'un module statorique.

Figure 28 : Coupe axiale du démonstrateur.

Figure 29 : Vue d'un module statorique complet.

On retrouve les parties actives utilisées pour les simulations : circuits magnétiques rotorique et statorique, le bobinage, les aimants et les shunts.

Les paragraphes suivants reprennent la phase de conception du démonstrateur pour expliciter les décisions qui ont été prises.

1.3 Choix des matériaux

1.3.1 Stator :

Les avantages et inconvénients des deux types de matériaux magnétiques ont été exposés dans le premier chapitre de ce mémoire. Le choix a finalement porté sur des paquets de tôles Fe-Si 30/100 pour réaliser les circuits magnétiques du stator plutôt qu'un matériau fritté, de manière à limiter les pertes Fer.

Cette décision a une grande importance sur la manière d'appréhender la réalisation du démonstrateur. Les paquets de tôles doivent être maintenus (cohésion mécanique) par une ou plusieurs pièces amagnétiques et isolantes électriquement, de manière à limiter les fuites de flux et l'apparition de courants de Foucault. Pour remplir ces conditions, on a décidé d'utiliser une matière plastique.

Le PEEK est un Polyétheréthercétone permettant une utilisation à haute température, résistant bien aux produits chimiques, apportant une tenue mécanique correcte et présentant une grande résistivité électrique. Ses propriétés sont reprises dans le Tableau 2.

Propriétés	
Densité (g/cm ³)	1.32
Module d'élasticité (MPa)	3600
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ /K)	47
Coefficient de conductivité thermique (W/(m.K))	0.25
Chaleur spécifique (J/(g.K))	0.32
Rigidité diélectrique (kV/mm)	20
Température de fonctionnement max. (°C)	250

Tableau 2 : Principales caractéristiques du PEEK [ensinger].

La nuance de PEEK chargée fibres de verre a des caractéristiques plus intéressantes (température de travail plus élevée, coefficient de dilatation plus proche de celui d'un Aluminium, coefficient de conductivité thermique doublé, tenue mécanique accrue) mais coûte beaucoup plus cher en terme de matière et d'usinage (la fibre nécessite l'emploi d'outils spécifiques). La nuance chargée en fibres de carbone améliore le comportement thermique mais est sensible aux courants induits (faible résistivité).

Afin d'assurer la cohésion mécanique de l'ensemble du stator, on a décidé d'utiliser le PEEK pour tenir les étriers magnétiques entre eux, mais également pour loger le bobinage. Cela donne la pièce dessinée Figure 30 : il suffit d'enrouler le fil de Cuivre (méplat 4*1 mm dans notre cas) dans la gorge prévue à cet effet, puis de coller les paquets de tôles dans leurs logements.

Figure 30 : Porte-bobine central d'un module en PEEK.

Le choix d'une pièce centrale en plastique, support de la bobine, est délibéré : la cohésion mécanique de l'ensemble du stator et les caractéristiques électromagnétiques ont été privilégiées au détriment du comportement thermique. Pour ce dernier critère, une pièce en Aluminium aurait été plus judicieuse mais la difficulté d'estimer les pertes par courants de Foucault nous a fait renoncer à son utilisation. Il est donc prévisible que le moteur ne tienne pas

un fonctionnement en continu. En cas de nécessité, l'évacuation des pertes Joule pourra se faire par convection forcée grâce aux ouvertures traversant le corps.

1.3.2 Rotor :

A travers les précédentes réalisations de moteurs de type MIDAS, PRECILEC a un bon retour d'expérience pour le choix des circuits magnétiques du rotor.

Le choix naturel impose des paquets de tôles, tels que représentés Figure 31. Ces paquets ont donné de très bons résultats sur des actionneurs de taille réduite (montage aisée sur des bagues latérales en Ryton).

Figure 31 : Feuilletage initial des étriers du rotor.

Cependant, on peut faire deux objections à l'utilisation de ces paquets :

- l'extrapolation à des paquets pour des moteurs de plus grande puissance n'est pas souhaitable. Le risque de développer des courants de Foucault est non négligeable, car les tôles sont soumises à la pénétration du flux des aimants perpendiculairement à leur plan de feuilletage (Figure 32). Ce phénomène a été mis en évidence lors d'essais sur un moteur de grande puissance chez PRECILEC.

- les paquets sont soumis à un effort de coupe important lors de la mise à la cote du rotor (effort perpendiculaire au plan de feuilletage, Figure 32), ce qui effeuille les paquets et les expose à une oxydation accélérée (dispersion des caractéristiques).

Figure 32 : Phénomènes de courants de Foucault et d'efforts de coupe pour les étriers « standards ».

Pour ces raisons, il est souhaitable d'utiliser des circuits magnétiques en C, identiques à ceux que l'on trouve pour certains transformateurs (Figure 33).

Figure 33 : Représentation du feuillement des étriers en C du rotor.

Ces circuits en C sont réalisés à partir de tôles Fe-Si (30/100^{ème}, Grains Orientés) enroulées et collées suivant un gabarit, puis coupées en deux pour donner deux étriers. Grâce à cette configuration de feuillement, le flux des aimants pénètre correctement dans le circuit magnétique et on contourne la difficulté de rectification puisque l'attaque se fait dans le plan de feuillement.

Il faut toutefois noter que l'emploi des circuits en C est loin d'être aisé essentiellement en raison du procédé de fabrication (Figure 34) :

- malgré la présence du gabarit pour l'enroulement, un foisonnement latéral des tôles ne peut être évité,
- le circuit en C une fois réalisé est coupé en deux, pour former deux cavaliers identiques. Après découpe et malgré le collage entre les tôles, les cavaliers se relaxent axialement plus ou moins fortement,
- d'un point de vue dimensionnement, on retrouve forcément la même épaisseur en tout point du circuit en C, alors qu'un paquet de tôles permet de dissocier la largeur des pattes de celle du « corps ».

Au regard de leurs défauts et de leurs qualités, les circuits en C ont été privilégiés pour la réalisation du démonstrateur. La phase de conception a intégré leur manque de précision par une rectification d'une des deux faces et un positionnement axial indexé sur leur centre.

Figure 34 : Dimensions et tolérances des cavaliers en C.

Enfin, la tenue des circuits en C se fait par une pièce en PEEK collée sur l'arbre (Figure 35). Cette matrice plastique porte 3 rangées de 8 logements régulièrement disposés dans lesquels sont collés les circuits en C.

Figure 35 : Matrice rotor en PEEK.

L'ensemble, matrice et cavaliers en C, est ensuite rectifié et mis à la cote. Les cavaliers ont donc des faces incurvées au niveau de l'entrefer.

1.3.3 Shunts :

Les shunts sont réalisés en tôle feuilletée enroulée Fe-Si (30/100, Grains Orientés) pour les mêmes raisons que les cavaliers rotoriques.

2 Apports de la réalisation

On trouvera en Annexe A le compte-rendu des opérations de montage du démonstrateur : collage, assemblage, imprégnation, rectification. La participation à la réalisation a été particulièrement intéressante à double titre :

- révélation des artefacts qu'on ne pouvait pas prévoir lors des études électromagnétiques. Dans la limite du possible, il faut les prendre en compte pour affiner la prédiction des simulations,
- révélation des défauts inhérents aux matériaux utilisés et de leurs impacts sur les performances. Cela donne du recul sur notre approche de la structure, et sur la faisabilité des MFT en général.

Les conclusions de cette réalisation sont rappelées dans les paragraphes suivants pour justifier l'évolution des simulations et apporter une analyse critique des points forts de la structure et de ses défauts.

2.1 Matériaux

2.1.1 Matériaux magnétiques

Le choix des tôles feuilletées justifiées par leurs excellentes propriétés magnétiques implique un certain nombre de contraintes. La première tient aux rectifications nombreuses et pas toujours évidentes à réaliser des paquets de tôles, en particulier au stator. La seconde, liée à la première, concerne les risques de courts-circuits de tôles qui peuvent diminuer les performances du moteur (augmentation des pertes par courants de Foucault). Aucune quantification de ce dernier phénomène n'a été réalisée.

2.1.2 Matériaux mécaniques

Le PEEK se révèle un bien meilleur isolant électrique que l'Aluminium. Il n'y a donc aucune crainte de développement de courants induits, même au niveau de l'entrefer.

Il présente toutefois un coefficient de dilatation important, double de celui de l'Aluminium. Cette caractéristique a fortement gêné le montage lors des cyclages thermiques en étuve et a entraîné de nombreuses déformations imprévues et une multiplication des opérations de rectification. La structure d'aspect compact se révèle finalement inhomogène.

Autre point faible, le PEEK est un bon isolant thermique, ce qui gênera le refroidissement de la bobine, même imprégnée.

Enfin, le coût de la matière est très important et le resterait certainement même dans le cas d'une fabrication série.

Le PEEK est donc inadapté à l'utilisation que nous lui avons réservée.

2.2 Structure

La structure proposée repose sur l'assemblage de nombreuses pièces, pouvant se révéler bloquant pour des applications soumises à des normes vibratoires strictes [LET-1997]. Les multiples opérations minutieuses d'assemblage (Annexe A) sont fastidieuses et contraires à une industrialisation facile. Le support en PEEK en est une des causes, mais la structure peut également être incriminée :

- l'assemblage des étriers en forme de griffe autour d'une bobine centrale crée des entrefers parasites. Ceux-ci risquent de détériorer les performances de la machine.

- d'autres entrefers importants sont apparus lors de l'assemblage des shunts sur les étriers. Les tolérances requises pour une minimisation de ces entrefers et la minutie d'assemblage gêneraient considérablement un montage en série.

Le bobinage de l'induit reste un des points forts de la structure. Il est très facile d'enrouler le fil de Cuivre directement sur le support central. L'utilisation de méplat permet un remplissage très important de la gorge rectangulaire menant à une structure compacte. Un fil classique aurait pu être utilisé, le facteur de remplissage plus faible étant partiellement compensé par une gorge plus « creusée ».

2.3 Premières améliorations envisageables

2.3.1 Matériau mécanique

Du point de vue du support central, une nuance de PEEK chargée en fibres de verre (PEEK GF30), aurait pu limiter les problèmes de dilatation et certaines rectifications induites (gain en temps de montage) mais son utilisation nécessite un outillage spécifique et le coût matière est encore plus élevé. Cette possibilité est à analyser précisément pour une réalisation ultérieure.

Une autre possibilité serait d'utiliser une armature centrale en Aluminium. Une étude approfondie des fuites de flux permettrait de déterminer si il existe une forme et une position acceptables du support pour lesquelles la génération de courants induits serait faible, tout en assurant une bonne tenue mécanique. A priori, la structure devrait être « éloignée » de la zone d'entrefer dans laquelle les variations de flux sont les plus importantes. Les avantages sont un coût matière faible, une facilité d'usinage et un très bon refroidissement des parties

en contact : les étriers et la bobine. L'usinage de ce support central demande encore du temps et le coefficient de dilatation reste élevé par rapport à celui des circuits magnétiques. Ce dernier souci peut être contourné si le refroidissement de l'ensemble est bien dimensionné. Le PEEK serait alors réservé à la tenue mécanique des pièces proches de l'entrefer. Une telle étude a été entreprise dans [BLI-2000] et [BLI-2001].

Il faut enfin noter l'existence d'autres matériaux exotiques, à l'instar du PEEK (« exotiques » du point de vue de l'électrotechnique des machines tournantes), que représentent les céramiques de type oxydes d'Aluminium. Ces dernières présentent des caractéristiques exceptionnelles, synthèse des points forts du plastique et de l'Aluminium (Tableau 3) :

- isolant électrique,
- très bon conducteur thermique,
- température de fonctionnement élevée,
- coefficient de dilatation très faible,
- bonne tenue à la compression.

Le principal défaut vient de sa mauvaise tenue à la traction et à sa relative sensibilité aux chocs thermiques. Le coût de cette matière n'a pas été relevé.

Propriétés	Al ₂ O ₃ F99,7
Densité (g/cm ³)	3.9
Module d'élasticité (MPa)	3.8 10 ⁵
Coefficient de dilatation thermique (10 ⁻⁶ /K)	8.5
Coefficient de conductivité thermique (W/(m.K))	30
Chaleur spécifique (J/(g.K))	0.9
Rigidité diélectrique (kV/mm)	-
Température de fonctionnement max. (°C)	1950

Tableau 3 : Principales caractéristiques d'une nuance d'oxyde d'Aluminium [friatec].

2.3.2 Tenue mécanique

Pour pallier aux problèmes mécanique et d'assemblage, il serait tentant de réaliser l'ensemble en matériau fritté, par moulage. On pourrait imaginer une structure autoportante, ne nécessitant pas de pièces mécaniques centrales ou latérales, dont un des avantages serait un bon contact avec la bobine. Cependant, on a vu dans le chapitre 1 que les propriétés du matériau deviennent rapidement inhomogènes sur de grosses structures. Un assemblage à partir de secteurs perdrait l'avantage du moulage.

2.4 Adaptation des simulations à la réalisation

La réalisation a introduit des écarts non négligeables par rapport aux premières simulations. Il a donc fallu adapter ces dernières :

- les cotes ont été adaptées « au mieux » à la réalité, même si aucune analyse métrologique n'a été entreprise au cours de la réalisation.

- un entrefer parasite moyen de 0.1 mm a été introduit à chaque interface des demi-étriers suite à l'écart constaté. Flux3D permet de simuler ce type de coupure magnétique pour les formulations employées en magnétostatique sans remailler finement la région concernée. L'entrefer parasite introduit un saut de potentiel entre les faces désignées, en considérant que l'intégralité du flux se transmet, sans fuites, par le plus court chemin.

- l'entrefer entre faces extérieures des demi-étriers et shunts n'a pu être modélisé de la même manière. Il n'a pas été pris en compte.

Bien que certaines adaptations sont choisies arbitrairement, les résultats des nouvelles simulations servent de base de départ pour interpréter les résultats d'essais rapportés ci-après.

3 Résultats d'essais

Le but de l'ensemble des essais réalisés est principalement de caractériser les performances réelles de l'actionneur, et de déterminer l'origine et les répercussions des écarts dus à l'assemblage. Chaque essai suivi de sa comparaison aux prédictions de Flux3D apporte une information importante sur l'impact de la réalisation sur les performances du moteur ou sur les MFT en général.

Après avoir relevé quelques caractéristiques dimensionnelles, nous avons procédé à des essais statiques, puis à des essais dynamiques, en génératrice et en moteur.

3.1 Mesures initiales

3.1.1 Masse :

Les masses suivantes ont été relevées :

Eléments	Masse (g)
Etriers statoriques (96)	9310
Circuits en C rotoriques (24)	1370
Aimants (192)	1290
Shunts (6)	1190
Bobines (6)	3160
Total masse active	16320
Moteur assemblé (tout compris)	32200

Tableau 4 : Masse des constituants du démonstrateur 6 kW.

Ce tableau permet de noter l'importance des parties inactives, qui représentent la moitié de la masse totale du moteur. Le rapport est plus faible pour des MSAP qui ne nécessitent pas l'utilisation de pièces mécaniques portantes.

3.1.2 Résistance :

La résistance des 6 enroulements a été mesurée au milliohmètre, à température ambiante.

Résistance	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Bobine 1	65.5 mΩ	65.5 mΩ	66.5 mΩ

Bobine 2	65.5 mΩ	65.5 mΩ	66.5 mΩ
----------	---------	---------	---------

Tableau 5 : Résistances électriques des enroulements.

3.1.3 Isolement électrique :

L'isolement électrique de chaque module a été testé sous 1500 Volts. L'isolement a été mesuré entre bobines d'une même phase et entre les circuits magnétiques d'un module et les bobines.

Lors de chaque mesure, une résistance d'isolement supérieure à 100 MΩ a été relevée.

3.1.4 Inductance de fuites stator :

Avant l'assemblage final, on a mesuré l'inductance de chaque module, sans rotor. Cette inductance est représentative des fuites propres au stator.

Inductance (AVO MEGGER B131)	Phase 1	Phase 2	Phase 3
Bobine 1	545 μH	545 μH	545 μH
Bobine 2	535 μH	535 μH	535 μH

Tableau 6 : Inductances des enroulements, mesurées sans rotor.

La valeur moyenne d'inductance de fuites sera comparée à l'inductance totale, une fois le moteur assemblé.

On peut cependant constater que les modules apparaissent identiques. La différence d'inductance entre bobinages est certainement due au bobinage effectué deux fils en main, l'un sur l'autre, ce qui se traduit par une surface embrassée légèrement différente.

Une mesure à 120 Hz puis à 1 kHz pour repérer des phénomènes de courants de Foucault n'a pas donné de différence notable.

3.1.5 Inertie :

L'inertie du rotor a été calculée grâce au logiciel de Conception Assistée par Ordinateur Solid Works (version 2001+ SP3).

Élément	Inertie (10 ⁻³ kg.m ²)
Éléments actifs (circuits en C)	1,05
Rotor sans bague extérieure des roulements	1,87
Rotor complet	2,03

Tableau 7 : Inertie du rotor.

Une fois les essais réalisés, le calcul du rapport couple/inertie permettra de comparer la MFT aux moteurs traditionnels équivalents.

3.1.6 Couplage magnétique entre phases :

Le principe du MFT réalisé repose sur des modules indépendants. Cela doit garantir l'équilibre des phases.

Pour vérifier le découplage des modules, on alimente une phase par un signal sinusoïdal de fréquence voisine de celle de fonctionnement (environ 300 Hz) et on regarde si des tensions apparaissent sur les autres phases. Un léger couplage entre la phase centrale et les phases latérales a été constaté mais n'a pas pu être quantifié. Il est donc difficile de juger de l'impact de ce couplage sur un éventuel déséquilibre des phases.

Pour le réduire, un espace plus important entre module doit être pris en compte pour une prochaine réalisation. Puisque aucun couplage entre phases extérieures n'a été remarqué, un espace de 4 millimètres environ pourrait suffire (2 fois la distance actuelle de séparation entre modules).

3.2 Essais statiques

Ces essais, rapides à mettre en œuvre, donnent accès aux premières caractéristiques déterminantes du moteur. En particulier, la mesure du couple à vide que l'on sent en tournant le rotor à la main, ainsi que la mesure du couple résistant lorsqu'une des phases est alimentée en continu.

Le banc d'essai statique se compose d'un couplemètre Teldix de 100 N.m maximum et d'un vernier de position angulaire à 360° pour tracer l'évolution du couple en fonction de la position du rotor.

3.2.1 Détermination du couple de détente

Le couple de détente est celui que l'on sent « à la main » lorsqu'on tourne le rotor, sans que le moteur soit alimenté. Il provoque des vibrations et des ondulations qui peuvent nuire à certaines applications (propulsion navale, génératrice éolienne). Il résulte de l'interaction entre les aimants permanents et les circuits magnétiques.

On retrouve sur la Figure 36 le relevé de ce couple de détente, sur un tour mécanique.

Figure 36 : Couple de détente de la MFT en fonction de l'angle mécanique.

Mis à part l'ondulation « basse fréquence » due certainement à un mauvais alignement de la MFT et du couplemètre, on note 16 pics de couple importants d'amplitude proche de 0.6 N.m, et autant de positions stables. 16 autres positions stables un peu moins marquées sont également détectables.

Les simulations prédisent un couple de détente global très faible, de l'ordre de 0.1 N.m d'amplitude, grâce au déphasage des modules et au biseautage des aimants. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène :

1) le léger couplage détecté (3.1.6) peut entraîner un déséquilibre des phases. Son influence n'a pu être quantifiée.

2) un module est plus « puissant » que les autres, suite à une rectification des aimants plus faible ou à des entrefers parasites moins prononcés. A priori, la disparité du champ rémanent des aimants ne doit pas intervenir puisque ceux-ci sont issus d'une même série et ont été collés dans un ordre aléatoire.

3) les cavaliers magnétiques du rotor ou du stator ne sont pas positionnés correctement. Une disposition « aléatoire » aurait pour conséquences une réduction du couple de détente du module et une diminution du couple résistant.

4) l'indexage des phases n'a pas respecté le déphasage de 120° .

Les simulations ne peuvent répondre aux hypothèses 1) et 3) car il est difficile de simuler l'ensemble des trois modules ou un module entier sans aucune symétrie de révolution (limitation de la taille physique du problème à traiter sous Flux3D).

L'influence des paramètres évoqués par les hypothèses 2) et 4) est plus simple à appréhender. Il est très facile d'introduire des déséquilibres ou des

déphasages sur une des phases, puisque les résultats pour le moteur triphasé sont calculés à partir de ceux d'une seule phase puis arrangés comme le montre la Figure 37 (amplitude conservée, déphasage de $\pm 120^\circ$),

Figure 37 : Couple de détente simulé de la MFT (sans défaut) en fonction de l'angle électrique.

On peut très facilement modifier l'amplitude d'une phase ou son déphasage, tout en respectant les plages de variation plausibles.

Pour l'hypothèse 2), la différence d'amplitude entre un module sans entrefer parasite et un module avec un entrefer parasite est de 3% environ (d'après les simulations). En supposant qu'un module n'est pas affecté par un entrefer parasite, l'amplitude de l'ondulation de couple total double quasiment. Ceci est dû à l'importance du couple de détente d'un module monophasé (4 N.m d'amplitude environ).

Pour l'hypothèse 4), si on considère une erreur de positionnement de $\pm 1^\circ$ électrique d'un module parmi trois, l'ondulation du couple total triple dans le cas le plus défavorable. Là aussi, l'importance du couple de détente monophasé amplifie considérablement l'impact des défauts.

L'absence de mesure du couple de détente monophasé pour chacun des modules rend difficile la détermination de l'origine exacte des pics de couple.

En principale conclusion de cet essai, on peut souligner l'impact des tolérances de réalisation sur un paramètre important : le couple de détente. Ce constat amène à la réflexion suivante : une structure de MFT pourrait être évaluée sur son aptitude à minimiser les écarts dus à la réalisation des modules

pour un cycle industriel, une exigence de qualité/précision se traduisant par un surcoût important.

3.2.2 Couple de frottements secs

On profite du précédent essai pour quantifier le couple de frottements secs. En traçant l'évolution du couple de détente dans un sens de rotation puis dans l'autre, on constate effectivement un décalage (Figure 38), dû aux frottements d'origine mécanique et aux frottements magnétiques d'hystérésis.

Figure 38 : Mise en évidence du couple de frottements secs.

Le couple de frottements secs est quasiment constant sur la plage de 45° mécaniques qui correspond à une période électrique. L'écart lu entre les deux courbes représente le double du couple de frottements secs, ce dernier vaut donc environ 0.1 N.m.

3.2.3 Détermination du coefficient de couple de la MFT

Toujours sur le même banc d'essai statique, on peut alimenter une phase du moteur en continu et tracer l'évolution du couple résistant en fonction de la position angulaire. Ce graphe donne une première estimation de la constante de couple du moteur, avant même de faire les essais dynamiques.

Figure 39 : Evolution du couple résistant en fonction de la position angulaire, pour différents courants d'alimentation.

La Figure 39 reprend l'évolution du couple de détente en fonction de la position angulaire et celle des couples résistants pour différents courants continus de charge. L'évolution est mesurée sur un pas polaire.

On remarque que le maximum de couple attribué à un courant n'est pas atteint pour la même position du rotor. Ce phénomène est dû à l'importance du couple de détente total par rapport aux couples résistants correspondant à de faibles niveaux de courants.

En soustrayant le couple à vide, on a accès au couple synchrone (Figure 40).

Figure 40 : Détermination du coefficient de couple de la MFT.

Sur cette figure, on note que le maximum de couple est toujours atteint pour une même position. On peut maintenant calculer le coefficient de couple défini par le rapport $\frac{C_{crête}}{I_{crête}}$ et tracer son évolution en fonction du courant (Figure 41).

Figure 41 : Evolution du coefficient de couple en fonction du courant.

On peut constater une légère baisse du coefficient de couple avec le courant, mais sans aucune mesure avec la baisse constatée si on ne prend pas le soin de soustraire le couple de détente.

On retrouve la même influence du couple de détente sur la forme et l'amplitude des couples résistants dans les simulations Flux3D (Figure 42).

Figure 42 : Couples résistants simulés, avec ou sans la rectification.

On obtient les valeurs de k_T suivantes :

$$k_{T, \text{exp}} = 0.17 \text{ N.m/A}$$

$$k_{T, \text{simulé}} = 0.19 \text{ N.m/A}$$

A partir de ces valeurs définies pour un module alimenté par un courant continu, on remonte facilement à la constante de couple moteur. Cette dernière permet de prédire la consommation pour une charge donnée, tant que le moteur n'est pas saturé. Pour affiner la prévision de consommation, il faut intégrer les couples de pertes dynamiques absents pour les essais statiques.

L'écart entre la simulation et le relevé expérimental est non négligeable. Cet écart peut venir :

- soit de la simulation : caractéristiques magnétiques de la tôle inadéquates, prise en compte d'un entrefer parasite trop faible,
- soit du module étudié (le couple résistant n'a été mesuré que sur un seul module). Cette hypothèse justifierait l'intensité du couple de détente, mais elle est peu vraisemblable.

La mesure des couples résistants des deux autres phases donneraient des indications supplémentaires pour valider l'une ou l'autre des hypothèses.

3.2.4 Essais thermiques

Le moteur est instrumenté avec trois sondes thermiques Pt100. Chaque sonde a été placée lors du montage sous le bobinage. Ces sondes permettent un contrôle du point chaud des bobines afin de couper l'alimentation si nécessaire.

Les trois phases sont alimentées en série par un courant continu. On relève la tension et le courant d'alimentation pour déterminer les pertes Joule générées dans les bobines, ainsi que les températures des bobines et ambiante. L'évolution de la température du bobinage central en fonction du temps est donnée Figure 43. Pendant l'essai, on a essayé de maintenir la puissance injectée constante, de manière à atteindre plus rapidement la stabilisation thermique du moteur.

Figure 43 : Caractérisation thermique du moteur.

Le rapport entre la différence de température et la puissance injectée donne une idée de la résistance thermique entre le bobinage et l'extérieur :

$$\Delta T = R_{th} * P$$

$$R_{th_{exp}} = 0.5 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$

La résistance thermique trouvée est très grande par rapport aux moteurs classiques (de l'ordre de 0.01 à 0.05 °C/W). Cela est essentiellement dû à la gorge en PEEK qui joue le rôle d'écran thermique, et à l'absence de contact entre la partie supérieure des bobines et les circuits magnétiques. Ces résultats ne permettent donc pas de juger des propriétés thermiques des MFT en général.

Il faut cependant admettre qu'une partie du bobinage est dans l'air. Le bobinage global présente donc des têtes de bobine, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue. Globalement, et à moins d'utiliser une pièce support en Aluminium ou une pièce pleine en SMC, l'échange thermique bobine-circuit magnétique semble moins bon que pour un MSAP classique. Un refroidissement par ventilation ou par fluide caloporteur sera rapidement incontournable.

3.2.5 Conclusion des essais statiques

Ces premiers essais donnent une idée des caractéristiques du moteur. Les premières singularités apparaissent avec le couple de détente supérieur à la prévision. Les hypothèses mettent en valeur la difficulté de réaliser des modules monophasés identiques et de les indexer avec précision pour atteindre les performances désirées.

Une partie des défauts est imputable à la structure réalisée et sont certainement contournables par des astuces de conception ou par l'évolution de la structure. Les autres sont communs à l'ensemble des MFT (modules différents, indexage difficile) et sont à intégrer dans la phase de conception.

3.3 Essais en génératrice

Ces essais donnent accès à d'autres caractéristiques du moteur. En particulier, le calcul de la constante de FEM et de l'inductance laisse entrevoir une approximation du facteur de puissance.

La MFT est entraînée par une machine à courant continu (MCC) sur une plage de vitesse de 0 à 2500 tr/min. La charge de la MFT est adaptée à l'essai (fonctionnement à vide ou débitant sur une résistance).

3.3.1 Constante de force électromotrice :

La MFT est entraînée par une machine à balais de 0 à 2500 tr/min et ne débite sur aucune charge. On relève la tension aux bornes de chaque phase (Figure 44).

Figure 44 : Relevé des FEM à vide du moteur. Bobines d'une même phase en parallèle.

Les FEM sont sinusoïdales (taux de distorsion harmonique inférieur à 2%), ce qui confirme le bon dimensionnement des proportions des largeurs d'aimants, des espaces inter-aimants et des largeurs de cavaliers rotoriques.

On constate un très léger déséquilibre « croissant » entre les 3 phases de 2% au maximum. A la lumière de ce résultat, on peut contrôler la validité des hypothèses avancées dans le paragraphe 3.2.1 :

1) un couplage des phases montrerait la dissymétrie de la phase centrale par rapport aux deux autres, ce qui n'est pas le cas. S'il existe, le couplage entre phases est limité.

2) l'entrefer parasite de 0.1 mm se traduit, en simulation, par une baisse de la FEM de 7%. La valeur de cet entrefer a donc un impact très marqué sur les caractéristiques du moteur. Si les entrefers présentaient des valeurs très différentes entre modules, cela se traduirait forcément par des valeurs de FEM très différentes, or ce n'est pas le cas. On peut conclure que les modules sont à peu près équivalents.

3) un positionnement incorrect et franc d'un cavalier statorique ou d'un circuit en C rotorique distordrait la forme sinusoïdale de la FEM. De légers écarts aléatoires de positionnement peuvent se compenser en partie mais aboutissent tout de même à une baisse de la FEM.

4) un indexage imprécis se traduirait par le déphasage des ondes de FEM sans modification de leur amplitude. La lecture à l'oscilloscope ne permet pas de vérifier la précision du déphasage électrique entre phases.

Grâce à cet essai, on détermine la constante de force électromotrice, définie comme le rapport de la FEM efficace (V_{eff}) sur la vitesse mécanique (tr/min) :

$$k_e = \frac{E}{\Omega} [\text{Veff}/(\text{tr}/\text{min})]$$

Constante de FEM k_e (Veff/(tr/min))	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phases 1, 2, 3 simulées
Bobines 1 ou 2	0.013	0.013	0.013	0.014

Tableau 8 : Constantes de FEM.

La simulation n'indique pas de déséquilibre puisqu'on a considéré des phases identiques. L'écart entre résultats expérimentaux et simulations est de l'ordre de 7%.

3.3.2 Estimation des pertes

L'estimation des pertes de la MFT se fait indirectement par l'étude de la consommation de la machine d'entraînement ou la mesure du couple sur l'arbre. La procédure d'essai est la suivante. Les caractéristiques de la machine d'entraînement sont déterminées par un premier essai à vide (aucune charge accouplée). On relève l'évolution de la tension et de la consommation en fonction de la vitesse. Un second essai, avec la machine à flux transverse accouplée sur l'arbre, donne une nouvelle consommation.

La puissance absorbée lors du premier essai est nécessaire pour combler les pertes de la machine à balais et la maintenir à la vitesse désirée. La puissance absorbée au cours du second essai regroupe les pertes des deux machines, avec en particulier les pertes mécaniques, les pertes par hystérésis et les pertes par courants de Foucault de la MFT. Par différence, on trouve les pertes associées à la MFT.

Le détail des essais est consigné dans l'Annexe B et la Figure 45 résume l'évolution des pertes en fonction de la vitesse.

Figure 45 : Evolution des pertes (pertes Fer et pertes mécaniques non dissociées) en fonction de la vitesse.

Le cahier des charges prévoit une puissance de 6 kW à 2550 tr/min. Pour cette vitesse, les pertes représentent 120 W, soit 5% de la puissance utile, ce qui est relativement faible.

3.3.3 Inductance synchrone

Malgré le caractère saillant des circuits magnétiques, qu'ils soient rotoriques ou statoriques, la présence des aimants en surface réduit les variations de réluctance vues par l'induit, en fonction de la position du rotor. Il est alors possible d'utiliser le modèle de Behn-Eschenburg.

Pour cet essai, la MFT entraînée débite sur une charge résistive. Les mesures de courant, tension de charge et vitesse permettent de déduire facilement l'inductance synchrone L_s du diagramme vectoriel associé au modèle de Behn-Eschenburg (Figure 46).

Figure 46 : Modélisation de Behn-Eschenburg par phase, et diagramme vectoriel associé.

Pour trois essais différents, on obtient une valeur de réactance synchrone par phase :

$$L_{Sexp} = 1.3 \text{ mH}$$

Cette valeur comprend celle de l'inductance de fuites du stator mesurée précédemment (paragraphe 3.1.4). Environ un tiers du flux part en fuites dans le stator.

Sous Flux, on calcule l'inductance synchrone en la considérant comme la représentation des réluctances d'entrefer et de fuites vues par l'induit. Elle est égale au flux créé par l'induit divisé par le courant d'alimentation :

$$L_{Ssimulé} = 1.0 \text{ mH}$$

Cette valeur est quasiment constante quelle que soit la position du rotor, ce qui confirme l'absence de variation de réluctance.

L'écart entre valeurs simulée et expérimentale est difficilement interprétable. Un calcul de l'inductance par la méthode énergétique serait peut être plus précis.

3.3.4 Facteur de Puissance

Le calcul de la constante de FEM (3.3.1) et de l'inductance synchrone (3.3.3) donne accès à une estimation du facteur de puissance moyennant quelques hypothèses. Si on considère un fonctionnement moteur, avec une alimentation en courant en phase avec la FEM, et en négligeant la chute de tension ohmique aux bornes du bobinage, le déphasage entre la tension V et le courant I est lié à I et à la FEM E par :

$$\tan(\mathbf{j}) = \frac{L_s * \mathbf{w} * I}{E}$$

Le facteur de puissance se calcule alors simplement par la formule :

$$\cos(\mathbf{j}) = \cos(\arctan(\frac{L_s * p * I}{k_E}))$$

Les valeurs de L_s et de k_E données par les simulations et les essais en entraînement permettent de déduire l'évolution du facteur de puissance en fonction du courant de charge (Figure 47).

Figure 47 : Evolution du facteur de puissance en fonction du courant.

L'écart entre simulation et relevé expérimental est le reflet des précédentes différences de calcul des FEM et des inductances.

La critique de la faiblesse du facteur de puissance est présentée dans le paragraphe 3.4.2.

3.3.5 Bilan des essais en génératrice

D'un point de vue analyse critique de la réalisation, les relevés des FEM à vide laissent penser que les modules sont équivalents (amplitudes quasiment égales), ce qui élimine une des origines possibles de l'ondulation importante du couple de détente. En revanche, les relevés ne donnent pas d'indications sur la précision de l'indexage des phases.

Les essais donnent également accès à une estimation des pertes Fer et du facteur de puissance du moteur en fonction de la charge.

3.4 Essais moteur

3.4.1 Matériel d'essai

Le moteur est alimenté et asservi en vitesse par un onduleur MLI REFU DMV 2432 via une interface graphique.

L'information de position est délivrée par un résolveur PRECILEC de polarité identique. Le capteur est calé selon la procédure prévue par le REFU. L'angle d'autopilotage est gardé constant à une valeur nulle.

La charge est représentée par un frein à courants de Foucault de type Vibrometer (jusqu'à 100 N.m).

L'instrumentation donne accès à la puissance mécanique utile. Parallèlement, les tensions d'alimentation, courants et puissances sont relevées par un analyseur de puissance triphasé.

3.4.2 Résultats d'essais moteur

Malgré l'apparition rapide de limitations (en thermique et en alimentation), les essais moteurs ont été menés pour différentes vitesses, charges et couplages.

On espérait mettre en évidence l'influence du couplage zig-zag sur le facteur de puissance et le couple (amélioration du facteur de puissance parallèlement à une baisse du couple utile produit), mais rien de remarquable n'a été mesuré. De même, les couplages étoile ou triangle n'apportent pas de renseignements sur l'étude du démonstrateur.

On présente Figure 48 les mesures de couple, facteur de puissance et rendement pour un essai à 1500 tr/min, avec un couplage étoile et des bobines en parallèle.

Figure 48 : Couple, facteur de puissance et rendement en fonction de la charge (Couplage étoile, bobines en parallèle, 1500 tr/min).

Le rendement est supérieur à 85% sur une plage importante de fonctionnement. A cette vitesse et pour une charge nominale (70 A), les pertes se décomposent en 50 W de pertes Fer et 500 W de pertes Joule. Relié à la valeur de la résistance thermique, l'ensemble des pertes génère une élévation de température proche de 250°C en régime permanent.

Le facteur de puissance relevé est proche de ceux simulé ou mesuré en mode génératrice (Figure 49).

Figure 49 : Evolution du facteur de puissance en fonction du courant.

Sa faiblesse est évidente. Elle traduit un mauvais couplage entre la source d'excitation et l'induit, c'est-à-dire la présence excessive de fuites. Le couple est obtenu par une consommation accrue de courant. En conséquence, on augmente les pertes Joule et on pénalise le rendement et le comportement thermique du moteur.

Le couple massique donne une autre indication de l'utilisation des parties actives. En considérant un couple « nominal » de 24 N.m et une masse active de

16.3 kg, on arrive à un couple massique de l'ordre de 1.5 N.m/kg. Cette valeur est assez faible en comparaison d'autres réalisations, avec ou sans refroidissement liquide.

Ces deux caractéristiques sont particulièrement révélatrices de la performance de la structure, et seront analysées dans le prochain chapitre.

3.5 Conclusion de la campagne d'essais

Les essais menés chez PRECILEC ont permis de caractériser le démonstrateur. La comparaison des résultats avec les simulations témoigne de la bonne prédictibilité des simulations.

D'un point de vue performances propres, on peut résumer ainsi les caractéristiques du démonstrateur réalisé :

- couple de détente plus important que prévu,
- ondes de FEM sinusoïdales,
- mauvais comportement thermique dû à la présence du PEEK,
- pertes dominées par les pertes Joule,
- facteur de puissance très faible.

Cela nous amène à reconsidérer le dimensionnement du moteur, en insistant sur la maîtrise des tolérances et sur le facteur de puissance. Ce dernier est représentatif d'un faible couplage entre aimants et induit, dont les conséquences sont une mauvaise utilisation des aimants, une surconsommation en courant et un surdimensionnement de l'alimentation.

4 Conclusions sur la réalisation

La réalisation du démonstrateur de 6 kW a été un élément essentiel dans la compréhension des interférences entre tolérances mécaniques, choix des matériaux et performances des MFT.

Le montage des modules a mis en évidence la nécessité de valider une structure portante adaptée au positionnement précis et rapide des nombreuses pièces pour envisager l'industrialisation. Les fonctions de tenue et de positionnement sont toutefois limitées par le critère de légèreté, incontournable pour les applications embarquées ou pour une utilisation de type générateur éolien. Le choix du matériau de la structure portante nécessite de même un compromis entre l'absence de pertes, le comportement thermique et la tenue mécanique. Le PEEK n'est vraisemblablement pas adapté pour remplir toutes ces fonctions mais pourrait être utilisé localement. Les travaux de [BLI-2001] et [ESP-2003] ont déjà été cités sur ce domaine.

L'assemblage de plusieurs modules sur un même axe a révélé l'impact de la précision d'indexage sur l'ondulation de couple résultant. Peu de travaux sur cet aspect des moteurs à fort couple de détente monophasé en font état.

Enfin, les performances de la structure étudiée ont montré qu'il était nécessaire de la repenser et d'étudier plus en détail l'utilisation des aimants. Le chapitre suivant s'intéresse à ce dernier aspect grâce à une analyse du fonctionnement de la structure MIDAS et des structures présentées dans l'état de l'art (chapitre 1).

Chapitre 4

Structures multibobines

1 Introduction

Dans le chapitre précédent, une analyse a permis de comprendre la part de défauts dus à la réalisation dans les performances limitées du démonstrateur. Elle a également mis en avant des points faibles propres à la structure. Ainsi, plusieurs choix de conception, tels la forme griffe des étriers, sont révisés. Cette critique est le point de départ de la recherche de nouvelles configurations à fort couple et facteur de puissance élevé.

2 Analyse critique de la structure à aimants au stator

2.1 Structure griffe

Cette structure a été mise en oeuvre pour augmenter la « surface active d'entrefer » des MFT. On peut émettre deux critiques à cette orientation.

2.1.1 Insertion du bobinage

Dans notre configuration, les circuits magnétiques statoriques sont coupés en deux afin de préserver la facilité de bobinage. Cette césure introduit cependant un entrefer parasite et une source d'incohésion mécanique.

En privilégiant les performances électromagnétiques et mécaniques (étriers non coupés), on s'oblige à bobiner par l'ouverture de la griffe, ce qui assure un faible taux de remplissage et une manipulation coûteuse. Cet aspect est limité dans le cas d'une structure à rotor inversé.

2.1.2 Fuites statoriques

Une analyse paramétrique de la forme de la griffe selon une coupe axiale montre l'évolution des fuites statoriques.

Figure 50 : Evolution de la largeur de la griffe.

A partir des schémas de la Figure 50, on comprend qu'il existe une valeur optimale de la griffe (version 2), en dessous de laquelle l'augmentation de la largeur permet d'augmenter la surface active de l'aimant tout en augmentant le flux embrassé par la bobine (version 1), et au-dessus de laquelle l'augmentation de la largeur augmente les fuites, court-circuite d'autant plus le flux de l'aimant, et diminue le flux embrassé par la bobine (version 3). La forme élaborée pour la griffe du démonstrateur correspondrait plutôt à la version 3 pour laquelle les fuites sont importantes.

La forme griffe oblige également à reculer la bobine au fond de l'encoche (version 1 par rapport à la version 0, Figure 51). On augmente la longueur moyenne du circuit magnétique, ce qui augmente d'autant les surfaces en regard et les possibilités de fuites.

Figure 51 : Evolution de la position de la bobine.

Ces deux points participent au faible facteur de puissance mesuré sur le démonstrateur.

2.2 Aimants au stator

Aucune simulation n'a été entreprise pour comparer la structure de type MIDAS à la structure duale de mêmes dimensions. Il est donc difficile de critiquer l'emplacement des aimants au stator.

2.3 Rôle des aimants « parasites »

La présentation des différentes configurations de MFT dans le chapitre 1 a révélé l'utilisation plus ou moins astucieuse qui est faite des aimants. Certaines structures les utilisent tous à tout moment, d'autres n'en utilisent que la moitié.

2.3.1 Retour sur le flux créé par les aimants

Grâce aux simulations du démonstrateur, on peut estimer les flux créés par les aimants principaux en position de conjonction, et par les aimants adjacents en position de quadrature (Tableau 9).

Aimants	Flux (mWb)
- principaux	60.0
- adjacents	(-) 34.3
Total	25.7

Tableau 9 : Flux perçus par la bobine.

Les aimants parasites « en l'air » perturbent le bon fonctionnement du moteur. Leur présence inactive diminue le flux créé par les aimants principaux et embrassé par la bobine. La FEM en est réduite d'autant.

C'est un défaut structurel majeur, que les MSAP ne présentent pas : chaque aimant est utile à tout moment, les flux étant tous récupérés par les bobinages statoriques.

2.3.2 Rôle des shunts de flux de type anneaux

Les shunts de type anneaux, présentés comme un moyen pour court-circuiter le flux des aimants parasites, semblent surtout favoriser la répartition des flux dans les jambes arrière des circuits magnétiques statoriques.

Sans shunt, la jambe arrière d'un CM en position de conjonction peut rapidement saturer si sa section n'est pas suffisante. Le shunt répartit le flux des aimants vers les jambes arrière des circuits magnétiques adjacents, ce qui recule l'apparition de la saturation (Figure 52).

Figure 52 : Mise en évidence du rôle de répartition des shunts : dégradé d'induction magnétique due au flux inducteur sans shunts, et avec shunts.

La Figure 53 illustre l'effet de l'épaisseur de la jambe arrière (la largeur est gardée constante) sur le flux embrassé par le bobinage, en présence ou en absence du shunt.

Figure 53 : Flux embrassé par le bobinage en fonction de l'épaisseur de jambe arrière, avec ou sans shunt de flux.

Le shunt de type anneau apporte finalement un degré de liberté supplémentaire (au prix de quelques complications) lorsqu'on utilise des paquets de tôles : diminution du diamètre des modules pour une augmentation de la longueur axiale.

2.3.3 Nouveau critère : taux d'utilisation active des aimants

Ayant compris l'importance de l'utilisation des aimants, on peut définir un critère d'utilisation active. On définit donc un taux d'utilisation active des aimants, taux qui comptabilise le nombre d'aimants en conjonction qui participent à la création du flux embrassé par la bobine sur le nombre total d'aimants présents dans un module.

Pour le démonstrateur réalisé, ce taux est de 50%, puisqu'un aimants sur deux participe activement à la création du flux. On notera que les autres aimants, les aimants parasites, desservent le fonctionnement actif, mais cela ne modifie en rien notre indicateur. Pour en tenir compte, on aurait pu définir un indicateur qui prenne en compte, non pas le nombre d'aimants actifs, mais le flux actif embrassé par la bobine divisé par le flux généré par l'ensemble des aimants soit en état de court-circuit franc soit en présence de l'entrefer mécanique (c'est-à-dire en fonctionnement idéal dans un circuit magnétique avec un entrefer mécanique et sans fuites).

La structure recensée dans le chapitre 1 sous le nom de « structure à aimants surfaciques au rotor et d'aimantation radiale, avec shunts de flux » présente un même taux d'utilisation active de 50%, à la différence que les aimants adjacents influent moins sur l'amplitude de la FEM vue par le bobinage grâce aux shunts. Cette astuce est intéressante même si on peut lui reprocher de contourner le problème (pas d'utilisation active des aimants parasites, matière magnétique supplémentaire).

Un moteur présentant un taux d'utilisation active de l'ordre de 66% est proposé dans [BER-2003]. Cela est dû à la conception qui s'appuie sur l'effet Vernier.

Enfin, la structure à phase couplée proposée dans [HEN-200] avec une aimantation azimutale permet d'utiliser tous les aimants. La longueur axiale de ces derniers et la longueur du chemin de circulation semblent propices aux fuites. Toutefois, la forme des dents a été optimisée pour limiter ces fuites et améliorer le facteur de puissance.

Nous proposons maintenant d'étudier de nouvelles configurations, basées sur la présence de plusieurs bobines, pour lesquelles on maximise l'utilisation des aimants.

3 Structures multibobines

Afin de comparer facilement les résultats, nous avons simulé toutes les structures sur la base d'un circuit magnétique initial dénommé V1R et présenté Figure 54. V1R a la forme d'un circuit magnétique de type MIDAS classique.

Figure 54 : V1R, structure classique à une bobine.

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Structure V1R	
Diamètre d'entrefer (mm)	104
Entrefer (mm)	0.8
Nombre de paires de pôles	8
Longueur axiale (mm)	23
Hauteur d'un CM rotorique (mm)	11
Hauteur d'un CM statorique (mm)	23
Largeur (radiale) d'un CM statorique (mm)	12
Longueur axiale d'une dent statorique (mm)	8
Epaisseur d'un aimant (mm)	5
Longueur axiale encoche (mm)	7
Hauteur bobine (mm)	7
Diamètre extérieur actif (mm)	150

Tableau 10 : Dimensions d'un module de type V1R.

Les configurations issues de cette structure initiale ont un nombre de bobines par phase différent, donc des dimensions axiales différentes. Pour les comparer, on se référera à un moteur triphasé équivalent à celui constitué de 3 modules V6R (définition donnée plus loin). Les diamètres d'entrefer et extérieur, ainsi que les dimensions des dents et des encoches, restent constants. Chaque bobine de 15 spires est alimentée par un courant fixé à 20 Aeff.

Toutes les structures sont présentées rapidement, avant de rassembler leurs performances dans un tableau récapitulatif.

3.1 Structures à deux bobines par phase

Afin d'utiliser tous les aimants et maximiser le taux d'utilisation active défini précédemment, on se propose d'associer deux modules de type V1R et de fusionner les parties communes. Cela donne naissance aux configurations suivantes, à 2 bobines, comparables aux dimensions et performances de 2 modules V1R mis côte à côte.

3.1.1 Aimant central

Afin d'utiliser tous les aimants, nous proposons de dissocier le bobinage en deux bobines distinctes, appartenant à une seule et même phase (Figure 55).

Figure 55 : V2, structure à deux bobines et aimant central, coupe axiale d'un étrier statorique.

Les étriers statoriques sont composés de trois dents et deux encoches. Les encoches contiennent les bobinages globaux. La dent centrale porte un aimant d'aimantation radiale, les deux dents extérieures se prolongent jusqu'à l'entrefer. Deux étriers côte à côte portent des aimants de polarité alternée.

Le rotor est composé d'autant de circuits magnétiques qu'au stator, ce qui change de la configuration utilisée jusque là. Il faut souligner toutefois que contrairement à la structure V1R, les cavaliers rotoriques sont deux fois moins longs que les circuits magnétiques statoriques. L'inertie est donc comparable.

Les deux bobines sont rigoureusement symétriques. Pour reprendre la terminologie utilisée dans [PRE-1994], la structure est à flux oscillant : le flux de l'aimant d'un étrier est distribué tantôt sur la bobine supérieure tantôt sur la bobine inférieure. Les bobines peuvent donc être couplées indifféremment en série ou en parallèle.

En position de conjonction, chaque aimant des étriers statoriques voit en face de lui un cavalier rotorique. Le taux d'utilisation active est de 100%, aucun aimant ne porte préjudice à l'autre.

La géométrie a également été simulée en version SMC, c'est la version V2_SMC (Figure 56).

Figure 56 : V2_SMC, structure à deux bobines et aimant central, en version SMC.

Cette configuration SMC laisse envisager la possibilité d'utiliser des couronnes aimantées cylindriques de type Halbach à la place d'aimants « discrets ». Le montage serait considérablement simplifié.

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous. Elles sont à comparer avec celles de 2 modules V1R accouplés sur un même axe. En particulier, on constate que la fusion de la jambe centrale commune permet de passer de 2*23 mm à 38 mm.

Structures V2 (et V2R)	
Nombre de dents statoriques par étrier	3
Nombre d'encoches	2
Longueur axiale (mm)	38

Tableau 11 : Dimensions des modules de type V2 ou V2R.

3.1.2 Aimants répartis

La même structure peut s'imaginer avec des aimants sur toutes les dents des étriers statoriques, comme le montre la Figure 57.

Figure 57 : V2R, structure à deux bobines et aimants répartis, coupe axiale d'un étrier statorique.

Cette structure est finalement la version « condensée » de 2 modules V1R décalés de 180° électriques entre eux : seule une jambe centrale subsiste.

Le taux d'utilisation active diminue à 66%, un des deux aimants latéraux jouant un rôle parasite (création d'un flux de signe opposé à celui créé par le couple d'aimants des étriers voisins). La structure V2R comporte trois fois plus d'aimants que dans une structure de type V2 telle qu'elle a été simulée (remplacement d'une partie de la tôle des dents extérieures par des aimants). Une version V2R_petitAP, pour laquelle l'épaisseur des aimants a été ramenée à 2.5 mm, a été simulée afin de la comparer aux structures de type V2 (épaisseurs d'aimants et d'entrefer identiques pour une ligne de flux).

La configuration V2R a également été simulée en SMC (Figure 58).

Figure 58 : V2R_SMC, structure à deux bobines et aimants répartis, en version SMC.

3.1.3 Structure à griffe et à 2 bobines

Cette dernière version étudiée est rapportée Figure 59. A partir d'un module V2, on a élargi la dent centrale afin d'augmenter la surface active disponible, comme cela été fait pour le démonstrateur.

Figure 59 : Griffe_V2, structure à deux bobines et aimants répartis, en version SMC.

Le rotor a légèrement évolué, pour assurer la commutation de flux des aimants d'une bobine sur l'autre. C'est une des possibilités de conception pratique à laquelle nous avons songé.

On retrouve les mêmes défauts propres à la structure Griffé et présentés en début de chapitre : constante de couple améliorée grâce à une variation de flux plus importante, fuites légèrement augmentées. On retrouve par contre un taux d'utilisation active de 100%.

Les dimensions sont résumées dans le tableau ci-dessous. On notera en particulier l'encombrement axial et le diamètre extérieur identiques à ceux des modules de type V2R, ce qui permet une comparaison directe des performances.

Structure Griffé_V2	
Diamètre d'entrefer (mm)	104
Entrefer (mm)	0.8
Nombre de paires de pôles	8
Longueur axiale (mm)	38
Hauteur d'un CM rotorique (mm)	11
Hauteur d'un CM statorique (mm)	23
Largeur (radiale) d'un CM statorique (mm)	12
Longueur axiale d'une dent centrale statorique à sa base (mm)	8
Longueur axiale de l'évasement d'une dent centrale statorique (mm)	18
Longueur axiale d'une dent latérale statorique (mm)	5
Epaisseur d'un aimant (mm)	5
Largeur radiale d'un aimant (mm)	12
Longueur axiale d'un aimant (mm)	18
Longueur axiale encoche (mm)	10
Hauteur bobine (mm)	7
Diamètre extérieur actif (mm)	150

Tableau 12 : Dimensions d'un module de type Griffé_V2.

3.2 Structure à 6 bobines par phase

Le passage à 6 bobines par phase nous a semblé intéressant car on augmente le taux d'utilisation des aimants : les effets de bords sont moins significatifs que pour un module à deux bobines par phase (Figure 60).

Figure 60 : V6R, structure à six bobines et aimants répartis.

Le taux d'utilisation active est porté à 6/7^{ème}, soit 86%. Seul un aimant sur 7 conserve son rôle parasite.

La structure simulée est équivalente par ses dimensions à 3 modules à deux bobines par phase : diamètre d'entrefer et diamètre extérieur identiques. Il faut remarquer que le module à 6 bobines présente une meilleure utilisation des circuits magnétiques : on a 7 dents par module, contre 9 dents pour trois modules à 2 bobines V2R, ou 18 dents pour 9 modules V1R. La longueur axiale est ainsi réduite.

Structures V6R	
Nombre de dents	7
Nombre de bobines	6
Longueur axiale (mm)	100

Tableau 13 : Dimensions d'un module de type V6R.

La structure à 6 bobines par phase et aimants «centraux» n'a pas été simulée pour le moment, les temps de calcul de cette première version étant largement prohibitifs.

3.3 Résultats des simulations

Les structures sont comparées pour des assemblages triphasés selon différents critères :

- constante de FEM,
- couple de détente,
- constante de couple / masse d'aimants,
- facteur de puissance en charge.

Un moteur basé sur une structure à 6 bobines par phase sera composé de trois modules déphasés de 120° électrique (on commence à avoir l'habitude), et sera comparé à un moteur à 9 modules de type deux bobines par phase (V2, V2R, Griffes_V2) et à un moteur de 18 modules V1R, de manière à ce que la quantité de Cuivre soit la même dans tous les cas.

On rappelle que les structures V2 et V2R diffèrent par les épaisseurs d'aimants vues par les bobines : 5 mm pour V2, et 2*5 mm pour V2R.

3.3.1 Résultats généraux

On a regroupé dans les tableaux suivants des caractéristiques générales estimées par les simulations sous Flux3D.

- 1 bobine par phase :

Topologie de base	V1R
Nombre de paires de pôles p	8
Disposition des aimants	-
FEM à vide (V_{eff}) @ 1000tr/min	2,70
Ondulation couple de détente monophasé (N.m)	3,20
Ondulation couple de détente triphasé (N.m)	1,50
Tension en charge @ 1000tr/min, 20Aeff	4,08
Couple moyen sous 20 Aeff (N.m)	1,40
Ondulation couple en charge triphasé (N.m)	1,50
Inductance (sans r.l) (mH)	0,18
Facteur de puissance (sans r.l)	0,66
constante de couple (N.m/Aeff)	0,07
masse d'aimants (kg)	0,38
constante couple / masse aimant (N.m/Aeff/kg)	0,19

Tableau 14 : Résultats généraux pour la configuration V1R.

- 2 bobines par phase :

Topologie de base	V2	V2R	V2R petitAP	V2_SMC	V2R_SMC	GriFFE V2
Nombre de paires de pôles p	8	8	8	8	8	8
Disposition des aimants / Circuits magnétiques	centraux	répartis	répartis	centraux	répartis	Premier niveau d'encoche
FEM à vide (V_{eff}) @1000tr/min	2,90	3,10	3,50	2,40	3,30	6,70
Ondulation couple de détente monophasé (N.m)	3,00	6,80	5,00	3,20	7,50	8,70
Ondulation couple de détente triphasé (N.m)	0,65	1,90	1,50	1,30	2,60	4,20
Tension en charge @1000tr/min, 20Aeff	7,10	5,10	6,30	7,30	5,70	11,90
Couple moyen sous 20 Aeff (N.m)	3,00	3,20	3,90	2,30	3,10	7,90
Ondulation couple en charge triphasé (N.m)	1,00	1,90	1,70	1,50	2,60	4,20
Inductance (sans r.l) (mH)	0,39	0,24	0,31	0,41	0,28	0,59
Facteur de puissance (sans r.l)	0,41	0,61	0,56	0,33	0,58	0,56
constante de couple (N.m/Aeff)	0,15	0,17	0,20	0,12	0,16	0,40
masse d'aimants (kg)	0,19	0,57	0,28	0,19	0,57	0,43
constante couple / masse aimant (N.m/Aeff/kg)	0,79	0,30	0,69	0,61	0,27	0,93

Tableau 15 : Résultats généraux pour les configurations de types V2 et V2R.

Les valeurs des FEM et des inductances sont données pour une seule bobine. Les couples, constantes de couple, facteur de puissance, sont donnés pour un moteur triphasé sur la base d'un module par phase. La vitesse de rotation est fixée à 1000 tr/min, et le courant de charge vaut 20 Aeff par bobine. A ce niveau de courant, il n'y a pas de saturation.

- 6 bobines par phase :

Topologie de base		V6R
Nombre de paires de pôles p		8
Disposition des aimants		répartis
FEM à vide (V) @2550tr/min	bobine 1 bobine 2 bobine 3 bobines en série	3,70 4,50 4,80 13,00
Ondulation couple de détente monophasé (N.m)		3,00
Ondulation couple de détente triphasé (N.m)		0,65
Tension en charge (V) @2550tr/min, 20Aeff	bobine 1 bobine 2 bobine 3 bobines en série	6,90 8,90 9,80 25,60
Couple moyen sous 20 Aeff (N.m)		14,70
Ondulation couple en charge triphasé (N.m)		6,30
Inductance (sans r.l) (mH)	bobine 1 bobine 2 bobine 3 bobines en série	0,35 0,46 0,51 1,32
Facteur de puissance (sans r.l)	bobine 1 bobine 2 bobine 3 bobines en série	0,54 0,51 0,49 0,51
constante de couple (N.m/Aeff)		0,81
masse d'aimants (kg)		1,32
constante couple / masse aimant (N.m/Aeff/kg)		0,61

Tableau 16 : Résultats généraux pour la configuration de type V6R.

Les FEM et les inductances sont données pour une seule bobine équivalente (c'est-à-dire les 3 bobines supérieures ou inférieures, dénommées bobines 1, 2 et 3, en série). Le couple est celui d'un moteur triphasé composé de trois modules V6R. Chaque bobine est alimentée sous 20 Aeff.

A partir de ces résultats généraux, nous pouvons comparer les différentes structures triphasées équivalentes :

- 3 modules V6R,
- 9 modules de types V2 ou V2R,
- 18 modules V1R.

3.3.2 Couple de détente

L'analyse harmonique du couple de détente d'un module à deux bobines par phase montre évidemment la présence d'harmoniques 2, 4, 6, ... Le seul fait d'indexer les modules de 120° élimine les harmoniques pairs non multiples de 3 (remarque valable pour un indexage parfait uniquement), mais triple l'amplitude des harmoniques pairs multiples de 3. On retrouve en particulier l'harmonique 6 dans l'ondulation de couple à vide (Figure 61), quelle que soit la structure simulée.

Figure 61 : Couple de détente sur un tour électrique.

Le couple de détente se superpose au couple synchrone. Il est donc indispensable de le minimiser pour limiter le bruit et la fatigue mécanique. C'est pour cette raison qu'on a indiqué sur la figure précédente le résultat pour 9 modules V2R, avec un déphasage entre les 3 modules d'une même phase de 40° électriques. On constate qu'on a éliminé l'harmonique 6, par rapport à une structure avec les modules d'une même phase alignés. Ce « vrillage » est également possible pour la structure V6R. On pourrait imaginer des tôles statoriques pliées, tordues, contraintes, maltraitées pour obtenir l'inclinaison

d'encoches souhaitée, ou «tout simplement» décaler de 40° électriques entre eux les trois cavaliers rotoriques d'une même phase.

Mis à part le rôle connu du vrillage, on peut constater que l'ondulation de couple pour la structure V2 est plus faible que pour la structure V2R : les positions de conjonction sont moins «stables». Pour les structures V2R ou V6R non décalés, les ondulations de couple sont du même ordre.

3.4 Couple synchrone

La Figure 62 donne les relevés des couples synchrones sur un tour électrique.

Figure 62 : Couple synchrone (20 Aeff).

Le couple produit par les 3 modules V6R est largement supérieur à celui des configurations à base de modules V2R ou V1R. Cela s'explique par l'influence réduite des effets de bords. Le relevé des FEM aux bornes de 3 des 6 phases (les autres sont symétriques) montre clairement que les 2 bobines internes embrassent un flux à vide supérieur en moyenne de 25% à celui embrassé par la bobine extérieure. Cela se traduit automatiquement par un couple amélioré.

En terme de couple/masse active, la structure V6R est de loin la plus performante puisqu'elle a moins de dents que les autres structures. En revanche, si on considère le rapport couple/masse d'aimants, la structure V2 rivalise au moins avec la structure V2R, et même avec la structure V6R.

Ce premier résultat est très intéressant mais ne peut être dissocié du calcul du facteur de puissance, qui fixe entre autres le dimensionnement du convertisseur d'alimentation. C'est ce qu'intègre le paragraphe suivant.

3.4.1 Facteur de puissance

La Figure 63 donne les allures des facteurs de puissance et des couples en fonction de la charge. C'est une projection faite à partir des calculs du facteur de puissance pour un courant donné de 20 Aeff par bobine. Il faut donc modérer les valeurs obtenues pour les fortes charges (saturation).

Figure 63 : Facteur de puissance et couple en fonction du couple de charge.

Contrairement aux résultats précédents, la structure V1R semble performante lorsqu'on intègre le critère facteur de puissance. Il semble que la modification du circuit magnétique entraîne l'apparition de nouveaux chemins de fuite non prévus initialement et qui grève l'inductance. Une fois de plus, ce graphe montre la difficulté d'estimer à l'avance les performances de tels moteurs.

Toutefois, le gain en masse (aimants et circuits magnétiques) donne un net avantage aux structures multibobines, en particulier à la structure V6R. De son côté, la structure Griffe_V2 bénéficie de l'augmentation de surface active grâce à la forme griffe et permet un dimensionnement plus intéressant.

3.5 Structures à aimants au rotor

Placer les aimants au rotor revient à penser la structure duale.

Jusque là, la disposition des aimants au stator nous amenait à réaliser la commutation de flux par la forme du circuit magnétique rotorique, les cavaliers rotoriques distribuant le flux des aimants une fois dans une bobine, une fois dans l'autre.

La structure duale, avec aimants au rotor, doit donc assurer la commutation de flux au stator par la forme de son circuit magnétique statorique. Cette réflexion nous conduit directement à l'étude décrite dans [ARS-2002] et [ARS-2003] qui s'appuie sur un brevet.

3.6 Conclusion sur les structures multibobines

L'étude de structures multibobines est partie de l'idée que les MFT utilisent très mal les aimants dont elles disposent. Généralement, la moitié des aimants seulement est utilisée en permanence, alors qu'un MSAP traditionnel voit tous ses aimants constamment en interaction avec les bobinages des phases.

Nous avons proposé des structures à plusieurs bobinages par phase, avec des taux d'utilisation active des aimants compris entre 66% et 100%. Les résultats montrent des couples rapportés à la masse d'aimants en nette progression par rapport à la structure initiale. Grâce à cette amélioration, les structures présentées travaillent avec des courants d'alimentation plus faibles, donc avec un rendement et un facteur de puissance supérieurs.

Cependant, on a constaté que les nouveaux circuits magnétiques, allongés de par leur conception, favorisent un peu plus les fuites. Un travail poussé sur leurs formes est incontournable maintenant que des pistes intéressantes pour l'utilisation des aimants ont été données.

Il reste enfin une interrogation quant à l'emplacement des aimants au stator. Nous n'avons pas encore réussi à intégrer le fait que la structure était la duale d'une autre pour en tirer des particularités.

4 Conclusion

Après avoir analysé des raisons possibles du faible facteur de puissance du démonstrateur, nous avons proposé de nouvelles structures de MFT permettant une meilleure utilisation des aimants. Des configurations à 2 ou 6 bobines ont été simulées et comparées à la structure initiale.

Les différentes tentatives, avec des résultats plus ou moins intéressants, laissent perplexes quant à l'obtention d'un facteur de puissance nominal supérieur à 0.8.

L'importance des fuites nous a amené à reconsidérer le moteur et à proposer une structure plus « classique », radiale, composée de plusieurs modules. Cette nouvelle configuration est présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 5

Vers un nouvel actionneur à phases indépendantes

1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé des structures multibobines dans le but de maximiser l'utilisation des aimants et d'aboutir à des moteurs combinant fort couple et facteur de puissance élevé. La meilleure structure de ce point de vue - la structure griffe à 2 bobines - a des performances honorables, mais encore limitées pour les applications visées. Cependant, une de ses variantes offre une nouvelle configuration de bobinage, dit bobinage par dent ou bobinage dentaire.

Dans ce chapitre, nous comparons les performances d'une structure à bobinage par dent à celles d'une structure similaire à bobinage global. Nous verrons par la suite les évolutions possibles qui débouchent sur la proposition d'un nouvel actionneur en cours d'évaluation.

2 MFT griffe à aimants au rotor et bobinage par dent

2.1 Historique de la structure

Différentes configurations de structures griffe à aimants au stator et à 2 bobines ont été envisagées au cours des précédentes études (Figure 64). La différence vient de la forme de l'interjambes central : plein, encoché ou vide. Les différents niveaux d'encochage ont pour but de limiter les fuites des aimants entre eux.

Figure 64 : MFT griffe à aimants au stator et à 2 bobines.

Les 3 configurations présentent des performances similaires, toutefois, on note quelques différences intéressantes.

La structure GRIFFE_V2(a) facilite l'utilisation d'anneaux aimantés, en remplacement des aimants individuels, ce qui lui confère un grand avantage sur le plan industriel.

La structure GRIFFE_V2(b) est légèrement plus performante grâce à un premier niveau d'encoche : les fuites inter-aimants sont réduites.

La structure GRIFFE_V2(c) quant à elle est plus sensible à la saturation (section de jambe limitée), mais elle offre un nouveau type de bobinage, dit bobinage par dent (Figure 65). Nous nous sommes intéressés en particulier à cette possibilité.

Figure 65 : Stator et rotor d'un MFT griffe à bobinage par dent, version SMC : BOBDENT_SMC.

Le bobinage global est remplacé par autant de bobines que de dents. L'alternance du flux embrassé par ces nouvelles bobines nécessite de déplacer les aimants au rotor. Ainsi, deux bobines consécutives voient des flux de mêmes modules mais de signe opposé. Elles pourront être associées en antiparallèle ou en antisérie.

2.2 Caractéristiques et performances

Le bobinage par dent ne modifie pas la pleine utilisation des aimants (à tout instant, chaque aimant est actif) mais peut simplifier le processus de montage. Pour une réalisation en SMC (Figure 65), il est possible de bobiner les dents séparément du corps, avec un bobinage prémoulé, puis d'insérer les dents dans le corps. Cette technique a été employée dans [JAC-2000]. Pour une structure à base de tôles feuilletées (Figure 66), on peut envisager un bobinage individuel des dents sans césure du circuit magnétique qui a posé tant de problèmes lors de l'assemblage de notre démonstrateur.

Figure 66 : Stator et rotor d'un MFT griffe à bobinage par dent, version paquets de tôles : BOBDENT_TOLE.

Les résultats des simulations électromagnétiques sont semblables pour les deux techniques de réalisation, tôle ou SMC. On s'intéressera par la suite à la version BOBDENT_SMC.

2.2.1 Résultats généraux

La configuration BOBDENT_SMC a été simulée de la même manière que l'ont été les précédentes structures étudiées. Les résultats généraux sont regroupés dans le Tableau 16. Les caractéristiques de la version GRIFFE_V2(c) (interjambe vide) sont également rappelées.

Topologie de base	Griffe_V2 (interjambe vide)	Bobdent_SMC
Nombre de paires de pôles p	8	8
Disposition des aimants et des bobinages	Aimants au stator, bobinage global	Aimants au rotor, bobinage par dent
FEM à vide (V_{eff}) @1000tr/min	6,65	11,90
Ondulation couple de détente monophasé (N.m)	8,60	14,40
Ondulation couple de détente triphasé (N.m)	4,20	0,50
Tension en charge @1000tr/min, 20Aeff	11,90	12,90
Couple moyen sous 20 Aeff (N.m)	7,90	14,10
Ondulation couple en charge triphasé (N.m)	4,20	0,70
Inductance (sans r.l) (mH)	0,39	0,30
Facteur de puissance (sans r.l)	0,41	0,92
constante de couple (N.m/Aeff)	0,21	0,705
masse d'aimants (kg)	0,43	0,43
constante couple / masse aimant (N.m/Aeff/kg)	0,49	1,66

Tableau 16 : Caractéristiques générales des configurations BOBDENT_SMC et GRIFFE_V2(c).

Il est à noter que Flux3D gère automatiquement le passage d'une bobine globale à plusieurs bobines. La FEM calculée à partir du flux embrassé par une bobine tient compte de la présence des bobines dupliquées. Pour les problèmes BOBDENT ou GRIFFE, il suffit ensuite d'associer ensuite les deux bobines déclarées (visibles sur les schémas) en série (antisérie) ou en parallèle (antiparallèle). Les associations en parallèle (antiparallèle) sont généralement déconseillées pour éviter la création de courants de circulation due aux imperfections.

Les résultats sont toujours donnés pour un moteur triphasé comportant un module par phase, à une vitesse de 1000tr/min et un courant de charge de 20 A par bobine. Chaque bobine comporte 15 spires.

2.2.2 Comparaison des FEM

La comparaison des FEM entre structures de type BOBDENT et structure de type GRIFFE_V2 montre que le passage à un bobinage par dent limite significativement les fuites : pour des aimants de dimensions identiques, une vitesse et un nombre de spires égaux, la FEM à vide passe de 6.6 Volts à 11.9 Volts.

On peut interpréter ce résultat par la proximité de la source d'excitation (l'aimant) et du récepteur (l'induit) dans le cas du bobinage par dent. Le couplage entre les deux entités est bien meilleur que celui du bobinage global, ce qui assure des fuites réduites.

2.2.3 Facteur de puissance, couple de charge

La Figure 67 présente le facteur de puissance des structures BOBDENT_SMC et GRIFFE_V2(c) en fonction du couple de charge.

Figure 67 : Facteur de puissance des structures GRIFFE_V2(c) et BOBDENT_SMC en fonction du couple de charge.

Les courbes sont données pour une vitesse de 1000 tr/min, qui s'approche de la vitesse nominale d'un prochain cahier des charges. Elles sont calculées à partir de résultats définis pour une alimentation de 20 A par bobine (ce qui correspond à 20 N.m environ). Elles ne reflètent donc pas la possible apparition de saturation pour des charges importantes (moitié droite des courbes).

Pour une charge donnée, la structure BOBDENT_SMC présente un facteur de puissance largement supérieur à celui de la structure GRIFFE_V2(c). Cela conforte l'hypothèse d'un meilleur couplage entre l'excitation et l'induit.

On a également représenté sur ce graphe (courbe verte-croix) les résultats de la structure BOBDENT_SMC prenant en compte une augmentation substantielle de la résistance des bobinages (+50%) qui correspond à la longueur supérieure de Cuivre. On constate que ce correctif ne change pas les tendances, et confirme les bonnes performances de BOBDENT_SMC.

2.2.4 Analyse des fuites de la structure BOBDENT_SMC

Malgré l'apport indéniable du bobinage par dent quant à l'amélioration du couplage entre excitation et induit, l'étude des chemins de flux dans la structure BOBDENT_SMC montre que les fuites dans un plan radial sont importantes au niveau des aimants (Figure 68).

Figure 68 : Dégradés d'induction dans le rotor de la structure BOBDENT_SMC pour une position de conjonction. Mise en évidence des fuites latérales.

C'est une conséquence du passage du bobinage global à un bobinage par dent. Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'utilité des jambes latérales. Cette remarque nous amène à considérer une dernière structure, présentée dans les paragraphes suivants.

3 Actionneur à phases indépendantes

Nous présentons dans ce paragraphe une nouvelle topologie d'actionneurs en cours d'évaluation. Plusieurs variantes, fruits de nos réflexions, sont détaillées. Chacune apporte une simplification de la réalisation ou une amélioration d'une caractéristique de la structure initialement conçue.

Leur dimensionnement précis demande des études approfondies, basées sur des simulations sous Flux2D (nature bidimensionnelle des modules). Ce dimensionnement fin étant en court, nous proposons de ne présenter que les caractéristiques générales et l'apport estimé des structures que nous avons imaginées.

3.1 Constitution

L'interrogation sur l'utilité des jambes latérales, suite au constat de l'importance des fuites latérales, nous amène à proposer un moteur constitué de modules indépendants comme c'est le cas pour la plupart des MFT, mais avec une topologie classique en terme de flux.

Les jambes latérales supprimées, le flux des aimants se reboucle dans un plan radial, comme c'est le cas pour un MSAP traditionnel. On peut par conséquent se tourner vers l'utilisation d'un paquet de tôles tout à fait classique (Figure 69). Chaque module conserve un nombre de dents égal au nombre de pôles, ainsi que cela a été défini pour les MFT multibobines.

Figure 69 : Module d'un moteur à bobinage par dent et phases indépendantes.

Le stator est facilement réalisable avec un paquet de tôles standard (2), mais peut l'être également en SMC. Le bobinage se fait autour de chaque dent (1), dans les encoches (5). Le rotor est constitué d'une culasse magnétique (3) portant les aimants (4). La culasse magnétique rotorique est soit un paquet de tôles, soit une pièce en SMC, soit encore un matériau massif fortement résistif. L'entrefer (6) sépare les deux ensembles mécaniques. Dans un premier temps, chaque module conserve un nombre de dents égal au nombre de pôles, ainsi que cela a été défini pour les MFT multibobines

La configuration à base de modules indépendants a un certain nombre d'avantages sur un MSAP traditionnel :

- l'indépendance des phases limite les contraintes d'isolation entre phases,
- le bobinage par dent, déjà appliqué sur certains MSAP, profite d'une diminution notable de la longueur des têtes de bobines (encombrement et pertes Joule réduits),
- le bobinage se fait sur des longueurs axiales plus faibles (facilité),
- le nombre de paires de pôles peut être important puisque les encoches d'un module ne sont destinées qu'au bobinage d'une seule phase. De ce fait, on limite la masse des circuits magnétiques rotorique et statorique.

Parallèlement, le moteur présente les inconvénients propres aux structures modulaires :

- les modules doivent être indexés précisément entre eux pour éviter de dégrader l'ondulation de couple à vide. L'indexage est toutefois plus aisé à réaliser qu'avec les porte-bobines du MFT.
- chaque module est soumis à un champ pulsatoire et non pas tournant, comme c'est le cas avec un MSAP polyphasé. Les circuits magnétiques sont donc moins bien utilisés,
- le nombre de pièces à bobiner et à assembler (coût) est proportionnel au nombre de modules.

A notre connaissance, l'actionneur à bobinage par dent et phases indépendantes est original. Il apporte de nouvelles possibilités qu'il reste à exploiter et à comparer aux traditionnels MSAP.

3.2 Variantes de réalisation

Nous présentons quelques géométries, différenciées par la forme de la tôle ou par la nature des modules. Chacune apporte une amélioration aux inconvénients énoncés ou une solution de réalisation.

3.2.1 Tôle à encoches ouvertes

Nous rappelons ici la forme de la tôle qui a été présentée Figure 69. La tôle est ouverte au niveau de l'entrefer (Figure 70), c'est la configuration la plus classique. On retrouve les mêmes points forts et faiblesses des MSAP qui utilisent cette forme de tôle.

Figure 70 : Motif d'une tôle à encoche ouverte.

La tôle est constituée d'un seul tenant, ce qui assure une bonne cohésion mécanique du module. La difficulté vient du bobinage, qui se fait par l'intérieur (une cale d'encoche (7) le maintient en place). La dimension axiale réduite facilite tout de même cette étape de réalisation, et on peut espérer, si ce n'est un gain du taux de remplissage, une opération plus rapide et moins fastidieuse.

Les premiers résultats de simulation montrent des couples massiques (masse active) de l'ordre de 4 à 5 N.m/kg pour un facteur de puissance supérieur à 0.8, ce que l'on n'avait encore jamais atteint avec les précédentes structures présentées dans le chapitre 4 (structures multibobines). Ces résultats généraux sont communs à toutes les structures présentées par la suite, à quelques variations près.

3.2.2 Tôle à encoches fermées

La version encoches fermées (Figure 71), que l'on rencontre pour des moteurs à hystérésis ou certains MSAP, offre un bobinage plus aisé, avec des taux de remplissage de l'ordre de 50% contre 40% précédemment.

Figure 71 : Motif d'une tôle à encoches fermées.

Cependant, en raison de la séparation entre la tôle portant le bobinage et la culasse extérieure (8), la structure est fragilisée et n'est viable que dans certaines conditions.

Le dimensionnement est particulièrement délicat : l'isthme (9) crée un chemin de fuite naturel pour l'induit et les aimants, ce qui joue directement sur la valeur du facteur de puissance. Parallèlement, l'isthme requiert une épaisseur minimum (environ 0.3 mm) en dessous de laquelle les contraintes de tenue mécanique sont trop importantes.

3.2.3 Tôle-étrier à encoches ouvertes

Les limitations de la tôle à encoches ouvertes (paragraphe 3.2.1), à savoir le faible taux de remplissage dû à un bobinage intérieur difficile, peuvent être contournées grâce à des tôles-étriers (Figure 72).

Figure 72 : Motif d'une tôle-étrier à encoches ouvertes.

On perd la cohésion mécanique offerte par une tôle monobloque, mais on gagne en facilité de réalisation. Les paquets de tôles-étriers sont bobinés

indépendamment les uns des autres : le taux de remplissage est certainement amélioré. Les étriers sont ensuite montés sur le corps support, ce qui rappelle le principe des MFT et, peut-être, leur complexité d'assemblage (nombre de pièces important). Cette configuration peut être particulièrement intéressante pour de grands diamètres pour lesquels une construction par « blocs » est nécessaire.

3.3 Versions multimodules ou monomodule

Les MFT recensés dans le chapitre 1 sont généralement composés de plusieurs modules, le plus souvent avec un module par phase. Certaines configurations, présentées entre autres par le laboratoire KTH, sont cependant construites autour d'un module unique. Nous proposons de même plusieurs stratégies d'assemblage, qui sont valables quelle que soit la nature de la tôle.

3.3.1 Assemblages multimodules

La première stratégie reprend l'empilage de modules sur un même axe, tel que cela a été entrepris pour le démonstrateur 6 kW. Le moteur est alors adapté à des encombrements de diamètre limité et de grande longueur.

Les performances sont en partie conditionnées par la précision d'indexage avec laquelle sont accouplés les modules, comme cela a été montré au cours du chapitre 4.

3.3.2 Assemblages monomodules

Une deuxième stratégie repose sur le découpage d'un module unique en secteurs angulaires. Pour un moteur triphasé, le module sera découpé en 3 secteurs de 120 degrés mécaniques d'ouverture angulaire. Chaque secteur est associé à une phase. La Figure 73 donne une vue de la tôle en secteurs.

Figure 73 : Tôle en secteurs d'un moteur triphasé monomodule.

Sur cette figure, on voit que le nombre d'aimants est différent du nombre de dents (les aimants sont identiques à ceux de la Figure 69, on a donc aménagé un espace inter phases pour loger les aimants supplémentaires). C'est une technique éprouvée reprise des études de MSAP qui permet de moduler l'ondulation de couple à vide. Le rapport nombre d'aimants / nombre de dents est choisi de manière à limiter l'atténuation du couple synchrone.

Un avantage des assemblages monomodules réside dans l'absence d'indexage entre modules qui soulève tant de problèmes par ailleurs. Les 3 phases sont directement indexées par les encoches de la tôle, ce qui est beaucoup plus précis.

Dans cette catégorie de moteurs monomodules, nous avons pensé à un autre assemblage, approprié à l'utilisation de tôles-étriers : sur la Figure 74, on voit les 3 étriers indépendants représentant chacun une phase mis côte à côte. Cela n'est pas incompatible avec, en parallèle, un assemblage de plusieurs modules.

Figure 74 : Moteur triphasé monomodule à tôles-étriers.

Le dimensionnement fin de ce nouvel actionneur permettra de le comparer aux MSAP à bobinage par dent déjà présents sur le marché.

3.4 Conclusion sur la nouvelle famille d'actionneurs

Les résultats encourageants des simulations d'un premier module à encoches ouvertes nous ont poussés à diversifier les géométries de tôles et les stratégies d'arrangement (encoches fermées, tôles-étriers, arrangements mono ou multimodules) afin de disposer d'un large éventail de solutions de réalisation industrielle. Toutes les structures présentées donnent des couples massiques voisins (masse active) de l'ordre de 4 à 5 N.m/kg pour des facteurs de puissance d'environ 0.8, ce qui est difficilement accessible avec les précédents structures de notre étude (chapitre 4) ou pour les MFT en général (chapitre 1).

La réalisation du démonstrateur sera conditionnée non seulement par les performances en termes de couple massique et de facteur de puissance mais également par la simplicité de réalisation propre à chaque structure.

4 Conclusion

A partir de la structure GRIFFE_V2(c), nous avons proposé un nouveau type d'actionneur à bobinage par dent, reprenant une partie des caractéristiques des MFT (phases indépendantes, nombre de paires de pôles élevé) et une partie de celles des MSAP (essentiellement la cohésion mécanique).

Plusieurs topologies sont en cours d'évaluation, présentant des tôles ou des stratégies d'assemblage différentes. Les premiers résultats de simulation sont encourageants et laissent croire que nous pourrions obtenir des couples massiques de l'ordre de 4 à 5 N.m/kg (masse active) avec des facteurs de puissances de l'ordre de 0.8.

En raison de la forte ressemblance avec les MSAP, nous sommes confrontés à des problématiques identiques (montage, bobinage, cohésion mécanique) déjà traitées dans de nombreuses autres études. Une étude approfondie basée sur ces résultats connus nous conduira au choix de la structure qui servira de base à la réalisation du prochain démonstrateur.

Enfin, une étude comparera les performances de cette nouvelle classe d'actionneurs avec les traditionnels MSAP et MSAP à bobinage par dent. L'étude intégrera si possible, outre les performances électromagnétiques pures, des données industrielles basées sur la complexité de réalisation.

Conclusion générale, perspectives

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse et qui résultent d'une collaboration entre PRECILEC et le LEG ont porté sur l'évaluation d'un Moteur à Flux Transverse, dont le cahier des charges a été fixé par la Délégation Générale pour l'Armement.

La modélisation sous Flux3D de la structure initiale a permis de proposer un certain nombre d'améliorations qui ont été mises en œuvre lors de la réalisation du démonstrateur.

L'étape de réalisation nous a apporté un retour d'expérience particulièrement intéressant. Le support des résultats de simulation nous a permis de critiquer les résultats d'essais et d'en tirer un certain nombre de conclusions, valables pour la structure étudiée et pour les MFT en général. Ainsi, on a pris conscience de l'importance de la conception mécanique pour faciliter l'assemblage des nombreux éléments dont sont constitués les MFT. Les tolérances d'indexage ont également été soulignées pour leur rôle dans l'amplitude de l'ondulation de couple à vide.

L'analyse des résultats et la comparaison à d'autres structures existantes nous ont amenés à proposer de nouvelles configurations multibobines afin de maximiser le taux d'utilisation des aimants. Ces structures ont donné de bons résultats en comparaison de la structure initiale, autant sur le plan du couple massique obtenu que sur le plan du facteur de puissance en charge. Un travail approfondi sur les formes des circuits magnétiques et sur l'utilisation des SMC permettrait d'améliorer davantage les performances déjà intéressantes des structures multibobines, en particulier celles de la structure à griffe.

Néanmoins, les MFT souffrent encore de fuites magnétiques inhérentes à leur concept. Nous avons alors proposé, sur la base de nos acquis, un nouveau type de moteur qui fait l'objet d'un dépôt de brevet.

D'un point de vue général, les performances des MFT, bien qu'intéressantes en terme de couple massique, restent encore modestes en ce qui concerne le facteur de puissance. L'avantage que procure le bobinage global n'est pas aussi

évident qu'au premier abord, alors que la multiplication des pièces mécaniques est un réel défaut.

Cependant, le concept du moteur à flux transverse qui permet la réalisation de machines à grand nombre de paires de pôles, est intéressant et peut être transposé à des machines de structures plus conventionnelles, plus simples à réaliser. Elles présentent alors les avantages du moteur à flux transverse associés à un facteur de puissance de valeur acceptable pour la plupart des applications.

Nous pensons avoir ainsi apporté une modeste contribution à la définition d'un nouveau type d'actionneur à aimants permanents et à phases indépendantes.

Annexe A

Détail de la réalisation

On trouvera dans ce paragraphe le détail des opérations de montage du démonstrateur. Cet examen est rapporté dans le but de pointer les difficultés apparues pendant les différentes opérations de collage, assemblage, imprégnation, rectification. De ces analyses critiques, nous tirons une expérience utile pour une future conception.

A.1 Montage du rotor :

Le rotor est constitué de 4 types de pièces : l'arbre, la matrice en PEEK, la bague d'équilibrage et les circuits en C. Des emplacements sont prévus pour le montage du capteur de position et de la clavette d'accouplement.

Figure A-1 : Détail de la constitution du rotor.

Les trois phases sont repérées par les rectangles colorés. Elles sont dissociées l'une de l'autre.

Le montage s'est fait en trois temps : collage de la matrice PEEK sur l'arbre avec la bague d'équilibrage, collage des étriers en C et enfin rectification du diamètre extérieur.

A.1.1 Circuits en C

L'utilisation des circuits en C implique de nombreuses opérations supplémentaires.

Une rectification plane a ramené la largeur des circuits à la cote nécessaire. Une seule face a été rectifiée de manière à limiter les courts-circuits de tôles. La face rectifiée est toujours placée dans le même sens dans la matrice rotor pour préserver une symétrie des phases.

Les circuits en C sont ensuite placés par rapport à leur centre. On suppose que ce positionnement limite les dispersions de fonctionnement entre pôles.

A.1.2 Collage des éléments

A chaque collage, l'arbre garde une légère déformation, nécessitant une reprise du diamètre extérieur du rotor.

Le flambage a deux origines : la première tenant au faible diamètre de l'arbre et à sa matière (Aluminium), donc sensible aux efforts, et la seconde liée au coefficient de dilatation du PEEK plus important que celui des autres matériaux constituant le rotor. Au moment de la polymérisation de la colle à 120°C, les pièces se dilatent. Lorsque l'ensemble se refroidit, des contraintes dues aux dilatations différentielles apparaissent alors que la colle est polymérisée : des déformations subsistent. Le problème de dilatation aurait pu être limité par l'emploi de PEEK chargé fibres de verre, dont le coefficient de dilatation est deux fois plus faible et se rapproche de celui d'un Aluminium. Cependant, ce matériau est encore plus onéreux et surtout se prête moins facilement aux opérations d'usinage (nécessité de protéger les outils).

Les flambages successifs entraînent également l'apparition d'un balourd. Celui-ci est corrigé lors de l'étape finale d'équilibrage après la rectification du diamètre extérieur.

A.1.3 Rectification du rotor

Le rotor est rectifié pour respecter la cote désirée. Les étriers en C, correctement maintenus par la matrice PEEK, et feuilletés dans le plan de l'effort de coupe, n'ont subi aucun dommage lors de cette opération. Les paquets ne se sont pas effeuillés, alors que cette opération avait posé des problèmes pour le premier rotor du démonstrateur MIDAS 30 kW.

A.2 Montage du stator :

Le montage du stator nécessite de nombreuses étapes, malheureusement additionnées d'opérations supplémentaires non prévues et dues essentiellement à des déformations après passage en étuve chaude. L'ensemble des étapes est détaillé maintenant.

A.2.1 Bobinage :

Le bobinage est assez simple à réaliser, c'est un des avantages des MFT à bobinage global. Il suffit d'enrouler le fil méplat dans la gorge de section rectangulaire prévue à cet effet. La gorge a été dimensionnée pour contenir les 2 bobines de 30 spires. Il est à noter que cette gorge a été surdimensionnée de manière à laisser un espace suffisant pour refroidir la bobine par ventilation. Cette option a été préférée à un contact franc entre la bobine et les étriers pour assurer l'évacuation des pertes Joule dans la bobine.

Figure A-2 : Porte-bobine PEEK bobiné.

Une sonde de température PT100 (câble blanc) loge au fond de la gorge de manière à surveiller la température des bobines lors du fonctionnement en charge. Elle permettra également de déterminer une résistance thermique équivalente du moteur.

La protection du fil méplat est obligatoire puisque les cavaliers statoriques vont venir chevaucher la bobine. Du scotch nomex et du nokamex, bande de nomex et de kapton, très résistant à la déchirure et à l'abrasion, suppriment le risque de court-circuit des bobinages par écaillage de l'émail.

A.2.2 Collage des étriers statoriques :

i) Etriers statoriques :

Etant donnée la structure retenue, avec des étriers en forme de « griffe », il faut couper ceux-ci en deux parties symétriques (Figure A-3). L'inconvénient vient de la création d'un entrefer parasite à l'interface entre les deux demi-étriers. La chaîne de cotes est cependant prévue pour limiter l'entrefer parasite au minimum, soit *a priori* 0.1 millimètre.

Figure A-3 : Détail d'une tôle et de 2 paquets de tôles statoriques. Mise en évidence de l'entrefer parasite.

Afin d'assurer un bon montage par la suite et une minimisation des entrefers parasites (entre demi-étriers puis pour le collage des shunts sur les faces latérales extérieures des demi-étriers), des rectifications sont nécessaires. L'électroérosion est choisie pour la précision. Cette méthode soumet cependant les paquets mal protégés à l'oxydation et au décollement. Une rectification plane aurait été préférable.

Toutes les rectifications successives demandent beaucoup de temps et de manipulations. C'est un des points faibles de l'utilisation de tôles dans cette structure.

ii) Collage des étriers :

Après collage, la pièce étant encore chaude, nous pouvons constater des entrefers parasites importants et non homogènes d'un pôle à l'autre. La pression exercée sur les faces extérieures des demi-étriers n'a pas été homogène pour assurer un placage égal. Une fois la pièce refroidie, les entrefers

disparaissent quasiment. Lors du fonctionnement (échauffement), il est possible que cet entrefer indésirable réapparaisse.

Figure A-4 : Demi-étriers statoriques collés sur le porte-bobine.

Cela devrait se répercuter sur les performances du moteur, en particulier sur la valeur de la force électromotrice relevée en entraînement.

On estime à 0.1 mm la valeur de cet entrefer parasite résiduel, à l'interface de chaque étrier statorique. Cette valeur sera prise en compte dans les simulations sous Flux3D.

Figure A-5 : Module statorique avec étriers collés.

iii) Rectification du diamètre extérieur

Une fois les étriers collés, un diamètre de référence est créé. Cette référence est nécessaire par la suite pour rectifier les aimants à la bonne cote. Un outillage est prévu pour centrer le module sur l'outil de coupe.

La rectification du diamètre extérieur pose quelques difficultés en raison de l'orientation du plan de feuilletage des tôles. Les paquets n'étant pas maintenus « serrés » sur toute leur longueur, la rectification risque d'effeuiller les paquets. Des cales en célerite (matière chargée en fibre de verre) sont collées entre les étriers. Grâce à cela, aucun paquet n'est effeuillé.

A.2.3 Collage des aimants

L'étude électromagnétique sous Flux3D a montré l'intérêt de disposer d'aimants biseautés de manière à réduire le couple de détente.

Figure A-6 : Aimant Nord.

L'aimant représenté Figure A-6, est constitué de 2 sous-aimants identiques collés. Cette séparation, inspirée par celle du MIDAS 30 kW, est censée limiter le développement de courants induits. Son impact sur l'échauffement sera difficilement quantifiable, alors que la gêne occasionnée est bien réelle. Aucune solution fiable n'a été trouvée pour coller les aimants directement sur les étriers. Ceux-ci ont finalement été collés entre eux, deux par deux, grâce à un outillage simple. Ceci fait, les aimants se collent facilement sur les étriers, grâce aux débords latéraux du porte-bobine (Figure A-7).

Figure A-7 : Aimants positionnés dans leur logement.

Une fois les aimants collés (la montée en température pour la polymérisation a de nouveau déformée légèrement la pièce), ceux-ci sont rectifiés. La rectification n'a posé aucun problème grâce à de faibles passes (Figure A-8).

Figure A-8 : Rectification intérieure des aimants.

A.2.4 Collage des shunts

Les shunts sont plaqués sur les faces extérieures des étriers, et encollés à la périphérie. Il est très difficile de faire coïncider le plan d'un shunt avec tous les plans des faces latérales des demi-étriers : des entrefers parasites inhomogènes apparaissent. Ces entrefers créent un nouvel écart par rapport aux simulations numériques et risquent de modifier le fonctionnement et les performances du moteur. Ces entrefers n'ont pas été pris en compte sous Flux3D pour des questions de difficulté de mise en œuvre.

Figure A-9 : Shunts : faces brute et rectifiée.

Les shunts présentent un foisonnement important sur leurs faces latérales, à l'instar des circuits en C du rotor. Le foisonnement est de nouveau une source d'entrefer parasite, il a donc été décidé de rectifier une des faces latérales. Sur la Figure A-9, on distingue les deux faces des shunts : une face brute d'enroulage et une face rectifiée. On remarque aussi sur le troisième shunt la tôle enroulée dont il est constitué. Ce dernier shunt n'a pas tenu à la rectification ; la tôle

uniquement collée (pas de soudure pour éviter les courts-circuits) s'est effeuillée sous l'effort de coupe.

La face rectifiée est celle qui a été plaquée contre les étriers. On limite l'entrefer parasite en supprimant le foisonnement de tôles mais on présente une face en partie court-circuitée au flux.

A.2.5 Collage de la frette

Lors de l'assemblage d'un précédent rotor dans le stator d'un MFT plus puissant, des aimants avaient été écaillés, malgré l'outillage de centrage. Une protection a donc été conçue pour éviter le phénomène. C'est le rôle de la frette en PEEK collée en surface des aimants (Figure A-10).

Figure A-10 : Collage de la frette et des shunts.

On peut remarquer sur la Figure A-10 la présence des cales en célerite, mentionnées plus haut et qui servent à la tenue des demi-étriers lors de leur rectification.

Les deux dernières opérations (collage de la frette, collage des shunts) ont pu être réalisées en même temps, ce qui a supprimé un passage en étuve.

A.2.6 Imprégnation

Le module entier est imprégné de vernis. Celui-ci sert à améliorer l'échange thermique entre la bobine et le milieu extérieur. Le cycle nécessaire à l'imprégnation requiert des hautes températures qui ont, une fois de plus, dilaté les modules. Une nouvelle reprise du diamètre extérieur est nécessaire.

Après imprégnation, la frette de protection des aimants est rectifiée jusqu'à une épaisseur de 0.4 mm.

A.3 Assemblage final

A.3.1 Montage des modules dans le corps

Les 3 modules sont montés dans le corps et collés (Figure A-11). Un outillage de centrage a été prévu pour réduire le jeu du diamètre d'entrefer au minimum. Grâce à cet outillage, on annule le jeu radial et le défaut de parallélisme entre les modules dus à la déformation des faces d'appui en PEEK.

Les semelles d'appui sont ensuite ajustées aux dimensions de l'instrumentation d'essai.

A.3.2 Assemblage rotor-stator

La dernière étape consiste en l'accouplement du rotor et du stator. Cette opération ne pose pas de problème grâce à la frette de protection des aimants et à l'outillage de centrage.

Figure A-11 : Représentation de l'intérieur du moteur assemblé, sans le rotor ni le corps extérieur.

Annexe B

Détermination des pertes dynamiques

L'estimation des pertes dynamiques se fait indirectement par l'étude de la consommation de la machine d'entraînement.

La procédure d'essai est la suivante. Les caractéristiques de la machine d'entraînement sont déterminées par un premier essai à vide (aucune charge accouplée). On relève l'évolution de la tension et du courant d'alimentation en fonction de la vitesse. Un second essai, avec la machine à flux transverse accouplée sur l'arbre, donne une nouvelle consommation.

La puissance absorbée dans le premier essai est nécessaire pour combler les pertes de la machine à balais et la maintenir à la vitesse désirée. La puissance absorbée dans le second essai regroupe les pertes des deux machines. Par différence, on trouve les pertes associées à la MFT.

Les pertes d'un moteur se répartissent en pertes sèches, indépendantes de la vitesse de fonctionnement, et en pertes visqueuses, dépendantes de la vitesse.

Dans les pertes sèches, on retrouve :

- les frottements secs dus aux roulements par exemple (pertes mécaniques),
- les pertes par hystérésis (pertes magnétiques).

Dans les pertes visqueuses (ou dynamiques) on trouve :

- les pertes aérauliques (mécaniques) : phénomène de ventilation...
- les pertes par courants de Foucault (magnétiques).

A chacune de ces formes de pertes, on peut associer un couple de pertes. Cependant, il est souvent difficile de distinguer l'origine des pertes dans un même groupe, aussi préfère-t-on distinguer uniquement les pertes sèches des pertes visqueuses. Les pertes d'origine magnétique sont généralement plus importantes que celles d'origine mécanique dans cette gamme de puissance.

B.1 Détermination des caractéristiques de la MCC seule

B.1.1 Constante de FEM

La machine à courant continu est alimentée. On relève la tension en fonction de la vitesse (Figure B-1).

Figure B-1 : Relevé de la tension d'alimentation de la machine d'entraînement seule en fonction de la vitesse.

De cet essai, on tire la constante de FEM de la machine d'entraînement k_{em} , qui est le rapport entre la tension et la vitesse.

$$k_{em} = 0.046 \text{ V}/(\text{tr}/\text{min})$$

B.1.2 Loi de consommation

D'après les remarques préliminaires, la consommation en courant de la machine en fonction de la vitesse peut s'écrire sous la forme :

$$I(\Omega) = \frac{C_{fsm}}{k_{em}} + \frac{C_{fvm}}{k_{em}} * \Omega$$

avec :

- C_{fsm} : coefficient de frottements secs de la machine d'entraînement en N.m,

- C_{fvm} : coefficient de frottements visqueux de la machine en N.m/(rad/s).

On identifie les coefficients avec ceux de la droite de régression linéaire du relevé du courant absorbé en fonction de la vitesse (Figure B-2).

Figure B-2 : Evolution du courant absorbé en fonction de la vitesse.

B.2 Détermination des caractéristiques du groupe MCC-MFT

On relève de nouveau l'évolution du courant absorbé en fonction de la vitesse (Figure B-3) pour l'ensemble MCC-MFT. Cette fois-ci, la consommation se met sous la forme :

$$I(\Omega) = \frac{C_{fsm} + C_{fsg}}{k_{em}} + \frac{C_{fvm} + C_{fvg}}{k_{em}} \Omega$$

pour laquelle on reconnaît maintenant, en plus des pertes associées à la MCC :

- C_{fsg} : coefficient de frottements secs de la génératrice (la MFT dans ce cas) en N.m,
- C_{fvg} : coefficient de frottements visqueux de la génératrice en N.m/(rad/s).

Figure B-3 : Evolution du courant absorbé en fonction de la vitesse lorsque la MFT est accouplée à la machine d'entraînement.

On est donc capable, grâce à ces trois essais, de déterminer tous les paramètres propres à la MFT, à savoir C_{fsg} et C_{fvg} .

B.3 Calcul des pertes dynamiques de la MFT

Les pertes dynamiques sont égales au produit des couples de pertes calculés précédemment et de la vitesse :

$$\text{Pertes Fer } (\Omega) = (C_{fsg} + C_{fvg} * \Omega) * \Omega$$

La Figure B-4 donne une idée de l'évolution des pertes dynamiques en fonction de la vitesse.

Figure B-4 : Evolution des pertes dynamiques en fonction de la vitesse.

On notera en particulier les deux valeurs intéressantes pour notre étude. La première correspond aux pertes à la vitesse nominale de fonctionnement en moteur, et la seconde correspond aux pertes pour la vitesse de pointe.

$$P_{fer} (2500 \text{ tr/min}) = 120 \text{ Watts}$$

$$P_{fer} (3400 \text{ tr/min}) = 200 \text{ Watts}$$

Annexe C

Précision d'indexage

Cette annexe donne quelques éléments d'appréciations de l'importance de la précision d'indexage des modules sur l'ondulation de couple résultante d'un moteur triphasé.

Dans la première partie de l'étude, on fait le lien entre la précision absolue (la tolérance linéaire) et la précision angulaire résultante. Ces 2 paramètres sont liés par le diamètre extérieur de la machine et sa polarité. Plus le diamètre est faible, plus la précision mécanique de pointage doit être grande, pour garantir une précision angulaire correcte, en adéquation avec les résultats désirés. Une petite machine avec une polarité élevée demandera donc des efforts de précision et de qualité de pointage qui se répercuteront sur son coût.

Dans la seconde partie, on montre l'impact de la précision d'indexage directement sur l'ondulation de couple du moteur triphasé. Les trois modules sont tout d'abord indexé idéalement (120° électriques entre modules), puis on fait intervenir la précision d'indexage sur un module. On note la modulation d'amplitude des composantes de couple en fonction de leur rang harmonique.

1 - Lien entre précision absolue, diamètre extérieur et polarité d'un moteur

Soit les paramètres suivants:

$i := 0 \dots 50$ $j := 1 \dots 30$
 nombre de paires de pôles: $p_{i,j} := i$
 diamètre extérieur (mm): $diam_ext_{i,j} := j \cdot 10$
 précision mécanique linéaire (mm): $precision := 200 \cdot 10^{-3}$

$$angle_elec_{i,j} := \frac{precision}{diam_ext_{i,j}} \cdot \frac{360}{2\pi} \cdot p_{i,j}$$

(p, diam_ext, angle_elec)

(p, diam_ext, angle_elec)

Le résultat est évident:

plus le diamètre est faible, plus la précision mécanique linéaire doit être importante pour garantir une précision angulaire électrique correcte.

Nous allons voir maintenant l'impact de la précision angulaire électrique sur les harmoniques d'un système triphasé.

2 - Impact de la précision angulaire sur l'amplitude d'harmoniques de couple

On définit les paramètres suivants:

$$k := 0 \dots 30 \quad \alpha := 0 \dots 30$$

$$\text{Rang de l'harmonique considéré:} \quad \text{rang}_{k, \alpha} := k$$

$$\text{Angle d'erreur de positionnement:} \quad \phi_{k, \alpha} := \frac{\pi}{180} \cdot \alpha$$

Calcul du coefficient d'amplitude relatif à l'harmonique de rang k, dû au défaut d'indexage ϕ :

On réalise l'association de trois modules, décalés de +/- 120° électriques (cela représente le démonstrateur).

Le troisième module se voit déphasé d'un angle supplémentaire, qui est l'angle d'erreur de positionnement ϕ .

On peut calculer l'amplitude et la phase résultant de cette association, pour chaque harmonique de rang "rang":

$$A_{k, \alpha} := 1 + e^{i \cdot \text{rang}_{k, \alpha} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{3}} + e^{-i \cdot \text{rang}_{k, \alpha} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{3}} \cdot e^{-i \cdot \text{rang}_{k, \alpha} \cdot \phi_{k, \alpha}}$$

On voit bien que pour un défaut mécanique $\alpha \cdot \phi$, un harmonique voit un défaut proportionnel à son rang.

Le calcul du module donne:

$$\text{module}_{k, \alpha} := \left(\left| 3 + 2 \cdot \cos \left(\text{rang}_{k, \alpha} \cdot \frac{2 \cdot \pi}{3} \right) + 4 \cdot \cos \left(\text{rang}_{k, \alpha} \cdot \pi - \text{rang}_{k, \alpha} \cdot \phi_{k, \alpha} \right) \cos \left(\text{rang}_{k, \alpha} \cdot \frac{\pi}{3} \right) \right| \right)^{\frac{1}{2}}$$

module_{0, α} := 0 · α (on supprime la composante continue pour laquelle le résultat est indépendant de l'angle de défaut d'indexage)

On peut tracer l'évolution du module en fonction des deux paramètres "rang" de l'harmonique considéré et angle de défaut d'indexage.

(rang, ϕ , module)

Pour un défaut d'indexage mécanique nul, tous les harmoniques multiples de 3 voient leur amplitude triplée lors de l'association des trois modules, les autres harmoniques sont éliminés.

Dès que l'erreur d'indexage mécanique augmente, chaque harmonique voit un déphasage proportionnel à son rang, ce qui explique pourquoi les variations d'amplitude sont différentes d'un harmonique à l'autre.

Par exemple, une erreur d'indexage de 30° mécanique se traduit par un déphasage électrique de 60° électrique pour H2, 180° pour H4, etc...

Annexe D

Comparaison des réalisations recensées

Le tableau suivant donne un aperçu de différentes caractéristiques des Moteurs à Flux Transverse recensés dans la littérature scientifique. De nombreux manques montrent la difficulté de comparer des structures adaptées à autant d'applications différentes.

Références	Topologie	Puissance	Couple nominal	Vitesse nominale	Nombre de paires de pôles	Aimants	Diamètre extérieur	Longueur (mm)	Entrefer (mm)	Masse active	Masse totale	Refroidissement
[BOR-1997]	3 phases indépendantes, rotor inversé, shunt de flux	200 kW	300	1200	40	NdFeB	275	272	1			liquide
[MAS-2000]	Structure diphasée à concentration de flux, type moteur axial											
[EGG-2000]	Structure diphasée à concentration de flux, shunt au rotor	32 kW	250	1200	12							liquide
[AMI-2000]	MFT à réductance variable	20 MW		180	30	pas d'aimants	4500	2500	4	28 tonnes Fer 8 tonnes Cuivre		liquide
[HAD-1999]	Moteur à flux transverse à reluctance variable et effet Vernier	2 kW		750	rotor: 12 pôles stator: 16 pôles		176	150	0.7	10 kg		naturel
[HUS-2003]	idem [MAS-2000]	2 MW		308	38	NdFeB	1100				13 tonnes	liquide
[BER-2003]	idem [HAD-1999]	30 kW	716	400	10 (30 pôles stator et 2*20 pôles rotor)	NdFeB	240	320	1.2	111 kg	210 kg	huile
[HEN-2000]	3 phases couplées, rotor inversé		2500 (permanent?)		20		390 (masse active)	290	0.8	110 kg		liquide
[DUB-2002]	3 phases découplées, rotor inversé avec shunt		1000 N.m/phase		52	NdFeB	500 (masse active)		1	68 kg/phase		
[MEC-1996]	Module monophasé, rotor avec concentration de flux		280 N.m/phase		50	NdFeB	362	60	0.5	23 kg/phase		naturel
[FIC-2001]	Moteur à flux axial	5 kW	508	95	12	NdFeB	720	80	1.5	85 kg	216 kg	naturel

Références bibliographiques

- [ABB-2000] Revue ABB, « Windformer: Production à grande échelle d'électricité d'origine éolienne », 3/2000, Zürich, Suisse.
- [ALL-XXXX] S. Allano, « Petits moteurs électriques », Techniques de l'Ingénieur, D 3 720.
- [AMI-2000] B. Amin, « High Density Torque Motor Structures », International Conference on Electrical Machines, Helsinki, Finland, 2000.
- [ANP-2001] P. Anpalahan, « Design of Transverse Flux Machines using Analytical Calculations & Finite Elements Analysis », Licentiate of Technology, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm, Suède, 2001.
- [ARS-2001] W. M. Arshad, T. Bäckström, C. Sadarangani, « Analytical Design and Procedure for a Transverse Flux Machine », IEMDC 2001, Boston, USA.
- [ARS-2002] W. Q. Arshad, T. Backström, C. Sadarangani, « Investigating a Transverse Flux Machine with Intermediate Poles », IEE Proceedings of Electrical Machines and Drives, Bath, UK, 2002.
- [ARS-2003] W. M. Arshad, P. Thelin, T. Bäckström, C. Sadarangani, « Use of Transverse-Flux Machines in a Free-Piston Generator », International Electrical Machines and Drives Conference, Madison, USA, 2003.
- [BEN-1997] A. Ben Ahmed, E. Aufauvre, B. Multon, « Dimensionnement d'une machine à commutation électronique monophasée à haute vitesse à réluctance et aimants alternés », Journal de Physique, vol. III, N° 7, Les Editions de Physique, octobre 1997.
- [BER-2003] C. Espanet, M. Tekin, R. Bernard, A. Miraoui, J.-M. Kauffmann, « A new Structure of High Torque Motor Destined to Be Integrated in a Wheel », All Electric Combat Vehicle Conference, Angers, France, 2003.
- [BLI-2000] R. Blissenbach, G. Henneberger, « Numerical Calculation of 3D Eddy Current Fields in Transverse Flux Machines with Time

- Stepping Procedures », International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 20, No. 1, 2001.
- [BLI-2001] R. Blissenbach, G. Henneberger, « New Design of a Soft Magnetic Composite Transverse Flux Machine with Special Attention to the Loss Mechanisms », Proceedings of Electromotion 2001, Bologna, Italy, 2001.
- [BOR-1997] M. Bork, G. Henneberger, « New Transverse Flux Concept for an Electric Vehicle Drive System », .
- [BOR-1998] M. Bork, R. Blissenbach, G. Henneberger, « Identification of the Loss Distribution in a Transverse Flux Machine », International Conference on Electrical Machines, Istanbul, Turkey, 1998.
- [COS-2001] M. Caldora-Costa, « Optimisation de dispositifs électromagnétiques dans un contexte d'analyse par la méthode d'éléments finis », Thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, Juin 2001.
- [DES-2003] U. S. Deshpande, « Recent Advances in Materials for Use in Permanent Magnet Machines – A Review », International Electrical Machines and Drives Conference, Madison, USA, 2003.
- [DUB-2002] M. R. Dubois, H. Polinder, J. A. Ferreira, « Prototype of a New Transverse Flux Permanent Magnet (TFPM) Machine with Toothed Rotor », International Conference on Electrical Machines, Bruges, Belgique, 2002.
- [ESP-2003] C. Espanet, A. Miraoui, J.-M. Kauffmann, « Optimal Design of an High Torque DC Brushless In-Wheel Motor », International Electrical Machines and Drives Conference, Madison, USA, 2003.
- [FIC-2001] R.-L. Ficheux, F. Caricchi, F. Crescimbin, O. Honorati, « Axial-flux Permanent-Magnet Motor for Direct-Drive Elevator Systems Without Machine Room », IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 37, No. 6, November/December 2001.
- [GDE-2000] G. Desbiens, « Etude d'un actionneur électrique », Diplôme d'Etudes Approfondies de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, Septembre 2000.
- [GIE-2002] J. F. Gieras, M. Wing, « Permanent Magnet Motor Technology », New-York : Marcel Dekker, Inc, 2002.
- [GRA-2002] M. Gräf, H. W. Lorenzen, « Single face transversal flux machine featuring a multi-functionnal retaining ring », International Conference on Electrical Machines, Bruges, Belgique, 2002.

- [HAD-1999] D. Hadjidj, A. Miraoui, J. M. Kauffmann, « Characteristics Analysis of a Transverse Flux Permanent Magnet Using Two Fast Permeance Models », *Electrimacs'99*.
- [HAR-1996] M. R. Harris, G. H. Pajooman, S. M. Abu Sharkh, « Performance and Design Optimisation of Electric Motors with Heteropolar Surface Magnets and Homopolar Windings », *IEE Electric Power Applications*, vol. 143 , No. 6, November 1996.
- [HEN-1997] G. Henneberger, M. Bork, « Development of a new transverse flux motor », *IEE Colloquium on New Topologies for Permanent Magnet Machines Digest 1997/090*, 1997.
- [HEN-2000] G. Henneberger, R. Blissenbach, U. Schaefer, W. Hackmann, « Development of a Transverse Flux Traction Motor in a Direct Drive System », *ICEM 2000*.
- [HEN-2003] C. Henaux, E. Duhayon, Y. Alhassoun, B. Nogarede, « Enjeu des matériaux magnétiques pour les machines du futur », *Actes du colloque MGE 2003*, pp. 121-125.
- [HUL-2003] L. O. Hultman, A. G. Jack, « Soft Magnetic Composites – Materials and Applications », *International Electrical Machines and Drives Conference*, Madison, USA, 2003.
- [HUS-2003] S. M. Husband, C. G. Hodge, « The Rolls-Royce Transverse Flux Motor Development », *International Electrical Machines and Drives Conference*, Madison, USA, 2003.
- [JAC-2000] A. G. Jack, B. C. Mecrow, P. G. Dickinson, D. Stephenson, J. S. Burdess, N. Fawcett, J. T. Evans, « Permanent Magnet Machines with Powdered Iron Cores and Prepressed Windings », *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 36, No. 4, July/August 2000.
- [MAS-2000] A. Masmoudi, A. Elantably, « An Approach to Sizing High Power Density TFPM Intended for Hybrid Bud Electric Propulsion », *Electric Machines and Power Systems*, 2000.
- [MAT-1997] K. Matsuoka, K. Kondoh, H. Hata, « Development of Wheel-Mounted Direct Drive Traction Motor », *World Congress on Railway Research*, Florence, Italy, 1997.
- [MEC-1996] B. C. Mecrow, A. Jack, C. P. Maddison, « Permanent Magnet Machines fir High Torque, Low Speed Applications », *International Conference on Electrical Machines*, Vigo, Espagne, 1996.

- [MEU-2002] « Modèles et formulation en électromagnétisme – Volume 2 », sous la direction de G. Meunier, Ed. Lavoisier, ISBN 2-7462-0547-05, 2002
- [MIC-1997] R. Michaux, P. Letellier, « Les machines discoïdes à champ axial dans les systèmes de propulsion électrique », *Revue de l'électricité et de l'électronique*, 3/1997.
- [MUL-1999] B. Multon, J. Bonal, « Les entraînements électromécaniques directs : diversité, contraintes et solutions », *La conversion électromécanique directe*, ENS Cachan, France, 1999.
- [PAJ-1997] M. R. Harris, G. H. Pajooman, S. M. Abu Sharkh, « The Problem of Power Factor in VRPM (Transverse Flux) Machines », 8th International Conference on Electrical Machines and Drives, 1997.
- [POL-2002] M. R. Dubois, H. Polinder, J. A. Ferreira, « Influence of Air Gap Thickness in Transverse Flux Permanent Magnet (TFPM) Generators for Wind Turbine Applications », *IEEE Young Researchers Symposium in Electric Power Engineering*, Leuven, Belgique, 2002.
- [PRE-1994] L. Prévond, « Etude, Expérimentation et Modélisation de Structures Hybrides Innovantes Tournantes et Linéaires », Thèse de Doctorat du Conservatoire National des Arts et Metiers, Décembre 1994.
- [ROS-1987] R. J. C. Rossi, Brevet d'invention français no. FR 2622066, 1987.
- [ROT-1941] H. C. Roters, *Electromagnetic Devices*, John Wiley & Sons, Inc., first edition, 1941.
- [WEH-1986] H. Weh, H. May, « Achievable Force Densities for Permanent Magnet Excited Machines in New Configurations », *International Conference on Electrical Machines*, 1986.
- [qmp] [http:// www.qmp-powders.com](http://www.qmp-powders.com)
- [höganäs] <http://www.hoganas.com>
- [ensinger] <http://www.ensinger-online.com>
- [friatec] <http://www.friatec.de>
- [parvex] <http://www.parvex.com>

Titre

Contribution à l'étude des moteurs à flux transverse

Résumé

Ce travail, réalisé au sein du Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble, en partenariat avec la société PRECILEC-LPMI (Auxerre), porte sur l'étude et la conception de Moteurs à Flux Transverse. La structure originale à aimants permanents au stator, précédemment étudiée chez PRECILEC, a fait l'objet d'une étude électromagnétique à l'aide du logiciel par éléments finis Flux3D. Différentes évolutions du concept ont été proposées et ont débouché sur la réalisation d'un premier démonstrateur. Le retour d'expérience important lié à cette réalisation nous a conduit à une analyse critique du fonctionnement des Moteurs à Flux Transverse, au regard de l'utilisation active des aimants. A partir de cette analyse, de nouvelles structures à bobines multiples ont été modélisées et comparées. Des gains sensibles de masse de parties actives ont été notés. Le dernier chapitre développe une dernière voie de recherche, qui consiste à transformer le bobinage global en un bobinage par dent. La simulation de ces dernières structures sont particulièrement encourageantes et nécessitent une investigation poussée.

Mots-clés

actionneur électrique, moteur à flux transverse, éléments finis, structures multibobines, bobinage sur dents

Title

A Contribution to Transverse Flux Motors Investigation

Abstract

Transverse Flux Motors (TFM) have been investigated for quiet 20 years. They are particularly popular for their performances in terms of specific torque (torque related to active mass). Our work has dealt with one type of these TFM, as part of a general study on electrical actuators supervised by the French Delegation Generale pour l'Armement and supported by PRECILEC and the Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble (part of INPGrenoble). A prime electromagnetic modelisation based on finite Element Method simulations has led to prototyping an actuator. The realization has pointed out some difficulties that are closely linked to performances. A critical review has led us to propose a new index based on the permanent magnets positive action. This new index is closely linked to power factor. It has brought about new topologies characterized by multicoils arrangement. Despite sensitive enhancements, these structures seem not to be able to present better power factor in agreement with the specifications of our study. However, one of the claw structures has enabled a new coil distribution, called tooth coil. The last part of this work presents the actuator class based on tooth coil and independent phases.

Keywords

Electrical actuator, transverse flux motor, finite element method, multicoil motor, tooth coil motor

Spécialité

Génie Electrique

Laboratoire d'Electrotechnique de Grenoble

Rue de la Houille Blanche – BP 46 – 38 402 Saint Martin d'Hères Cedex